前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

X75 V2

三模机械键盘

KEYBOARD

English——1-2
中文——3-4
Français——5-6
Deutsch——7-8
Español——9-10
Italiano——11-12
Русский——13-14
日本語——15-16

温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

版权所有：江西省蜂科信息有限公司
制造商：江西省蜂科信息有限公司
地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规B13-1-2、B14-1地块5号厂房
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：键盘GB/T 14081-2019
注意：产品图示仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,敬请原谅！

Manufacturer：Jiangxi Bonking Technology Co., Ltd
Address：No.5 Factory Building, Block B13-1-2, Block B14-1, Jinggangshan Economic and Development Zone, Ji'an City, Jiangxi Province, China
Tel：400-1191-696
E-mail：eweadn@outlook.com
Executive standard number：Keyboard GB/T 14081-2019
Note：The product pictures are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

目录/catalogue

English

Basic Parameters

Brand: EWEADN
Model: X75V2
Connection Mode: Wired/2.4G/BT
Interface: Detachable Type-C Port
Dimensions: 329*136*38mm
Weight: Approx.1000g
Structure: Gasket Structure
Hot Plug: Hot-swappable Design
Cable Length: 1.8M
Light Effect: RGB Backlight, 19 Light Modes
Layout: 84Key + Knob + Fullkey Hotswap Support
Matrix: Full-key Matrix Rollover
Supported Systems: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Product Function Introduction



Knob Instruction

- Short Press: Play/Pause; Rotate to adjust volume; short press to mute.
- Long press the knob for 3 seconds to switch to Light Mode; Rotate to reset brightness; short press to switch light effects.

Battery Indicator

- Low Power: Red indicator slow flash
- Charging: Red indicator steady on
- Fully Charged: Indicator turns off after fully charged
- Charge via the matched data cable connected to computer. Set charging is not supported.

Driver Download & Installation

1.Visit Official Website: Open browser and go to www.eweadn.cn.
2.Find Product: Locate the X75 V2 driver page.
3.Choose Driver Type:
Web Version: Supports Chrome, Edge, Opera; select "E HUB Web Version".
Client Version: Only for Windows 10 and above; select "E HUB Client".
4.Match Model: Click to download the driver corresponding to your model (e.g. X75 V2).
5.Install & Use: Install as prompted. Open web version directly or launch client after installation.

Note: Web Version supports most 2.4G receiver connection. Please use wired or 2.4G receiver connection.

Sleep Mode

Backlight turns off after 30s of disconnection. Wired keyboard sleeps with PC. Under Bluetooth/2.4G, backlight turns off after 3min idle

Light Settings

- Fn+DEL: Backlight On/Off
- Fn+INSERT: Switch backlight color
- Fn+HOME:Switch backlight effect
- Fn+shift/+: Adjust side light effect
- Fn+'-': Adjust side light color
- Fn+↑/↓: Backlight brightness +/-
- Fn+←/→: Backlight speed +/-
- Fn+ESC(3 seconds): Factory reset

Shortcut Keys

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

1

English

Connection Guide

Wired Connection

Note:If the switch is set, use the Type-C to USB cable included in the package to connect the computer and keyboard in the computer.

2.4G Wireless Mode

Step1: Slide side switch to 2.4G.
Step2: Open the case at front logo area, take out 2.4G receiver and plug into PC USB port.
Step3: Enter pairing mode: press Fn + 4S,indicator 1 Hz / 2H (Channel) / 1 Hz / 3H(Channel).
Step4: Wait for 2.4G receiver recognition light of the keyboard will flash, indicating that Bluetooth pairing mode is activated.
Step5: Turn on Bluetooth on your device, search and connect to 'eweadn'.
Step6: If indicator lights steady after connection (keyboard switches to Channel 2/3), Pairing Mode Has Failed.

Bluetooth Mode (3-channel Switchable)

Step1: Slide side switch to BT.
Step2: Enter pairing mode: press Fn + 1/2/3(need1.1Hz / 3H (Channel) /1Hz / 3H(Channel)).
Step3: Turn on Bluetooth on your device,search and connect to 'eweadn'.
Step4: If indicator lights steady after connection (keyboard switches to Channel 2/3), Pairing Mode Has Failed.

2

中文

基本参数

产品品牌: EWEADN
产品型号: X75V2
连接模式: 有线/2.4G/BT
接口类型: 插拔式Type-C接口
产品尺寸: 329*136*38mm
产品重量: 约1000克/KG
产品结构: Gasket结构
热插拔: 支持热插拔
指示灯光: 19种
灯光效果: RGB背光, 19种灯光效果
按键布局: 84键+旋钮+支持全键热插拔
矩阵: 全键矩阵
支持系统: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

产品功能介绍

旋钮介绍

- 默认音量模式，按快速开音量，短按静音开静音
- 长按旋钮3S切换到灯光模式,旋转调节亮度，短按切换灯光模式。

电量指示

- 电量低：红灯，红色慢闪
- 充电：电量灯，红色长亮
- 充满：电量灯，灯熄灭
- 电脑数据线连接电脑充电，充不支持快充

驱动下载与安装说明

1.访问官网: 打开浏览器，进入前行者官网 (www.eweadn.cn)。
2.找到产品: 在官网首页查找 X75 V2 键盘的驱动页面。
3.选择驱动类型:
网页版: 支持 Chrome、Edge、Opera 等浏览器，选择下方 "E-HUB 网页版" 驱动。
客户端: 仅限 Windows 10 及以上系统，可选择下方 "E-HUB 客户端" 驱动。
4.匹配型号: 按设备型号（如 X75 V2）点击下载对应驱动。
5.安装使用: 下载后按提示安装，安装完成后即可使用。或直接启动网页版或安装后使用客户端。

注意：若有设备不兼容客户端式的连接问题，请使用网页版驱动或通过2.4G 或蓝牙连接键盘尝试。

休眠介绍

键盘在连续30分钟没有操作后，键盘连接有线电脑休眠，蓝牙或2.4G休眠不工作30分钟后灯关。

产品功能介绍

旋钮介绍

- 默认音量模式，按快速开音量，短按静音开静音
- 长按旋钮3S切换到灯光模式,旋转调节亮度，短按切换灯光模式。

电量指示

- 电量低：红灯，红色慢闪
- 充电：电量灯，红色长亮
- 充满：电量灯，灯熄灭
- 电脑数据线连接电脑充电，充不支持快充

灯光介绍

- Fn+DEL：键盘灯光开/关
- Fn+INSERT：更换键盘灯颜色
- Fn+HOME：更改灯光模式
- Fn+shift/+：调节侧灯亮度
- Fn+'-'：调节侧灯颜色
- Fn+↑/↓：更改亮度+/-
- Fn+←/→：更改速度+/-
- Fn+ESC(3s)：恢复出厂设置

快捷键描述

WIN/MAC系统

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

3

中文

Connection Guide

Wired Connection

Note:If the switch is set, use the Type-C to USB cable included in the package to connect the computer and keyboard in the computer.

2.4G Wireless Mode

Step1: Slide side switch to 2.4G.
Step2: Open the case at front logo area, take out 2.4G receiver and plug into PC USB port.
Step3: Enter pairing mode: press Fn + 4S,indicator 1 Hz / 2H (Channel) / 1 Hz / 3H(Channel).
Step4: Wait for 2.4G receiver recognition light of the keyboard will flash, indicating that Bluetooth pairing mode is activated.
Step5: Turn on Bluetooth on your device, search and connect to 'eweadn'.
Step6: If indicator lights steady after connection (keyboard switches to Channel 2/3), Pairing Mode Has Failed.

Bluetooth Mode (3-channel Switchable)

Step1: Slide side switch to BT.
Step2: Enter pairing mode: press Fn + 1/2/3(need1.1Hz / 3H (Channel) /1Hz / 3H(Channel)).
Step3: Turn on Bluetooth on your device,search and connect to 'eweadn'.
Step4: If indicator lights steady after connection (keyboard switches to Channel 2/3), Pairing Mode Has Failed.

4

Français

Paramètres de base

Marque: EWEADN
Modèle: X75V2
Mode de connexion: Filaire/2.4G/BT
Interface: Port Type-C amovible
Dimensions: 329*136*38mm
Poids: Environ 1000g
Structure: Structure Gasket
Hot Plug: Conception à chaud
Longueur du câble: 1.8M
Effet lumineux: RGB rétroéclairé, 19 modes d'éclairage
Disposition: 84 touches + bouton + support à remplacement à chaud complet
Matrice: Antiblocage de touches multiples
Systèmes pris en charge: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Présentation du bouton rotatif

Présentation du bouton rotatif

- Mode sonore par défaut: Appuyez brièvement pour activer le son, appuyez brièvement pour activer le mode muet.
- Maintenez le bouton rotatif 3 secondes pour passer en mode éclairage ; tournez pour régler la luminosité, appuyez brièvement pour changer l'effet d'éclairage.

Indicateur de batterie

- Batterie faible: clignote rouge lentement lentement
- Charge: clignote rouge allumé fixe
- Pleine charge: Le voyant s'éteint après la batterie est pleine
- Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur. La charge rapide n'est pas prise en charge.

Téléchargement et installation du pilote

1.Accédez au site officiel: ouvrez le navigateur et allez sur www.eweadn.cn.
2.Cherchez sur l'index pour accéder à la page des pilotes.
3.Choisissez le type de pilote:
Version web: compatible avec Chrome, Edge, Opera; sélectionnez « E-HUB version web ».
Version client: uniquement pour Windows 10 et supérieur; sélectionnez « E-HUB Client ».
4.Adaptez au modèle: cliquez pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle (par ex. X75 V2).
5.Installez et utilisez: installez selon les instructions. Ouvrez directement la version web, lancez le client et connectez l'appareil.

Remarque: La version web prend en charge la plupart des connexions récepteur 2.4G. Utilisez une connexion filaire ou récepteur 2.4G.

Mode veille

Le rétroéclairage s'éteint après 30s sans connexion. Le clavier filaire se met en veille avec l'ordinateur. En Bluetooth/2.4G, le rétroéclairage s'éteint après 3min d'inactivité, et la veille prolonge l'autonomie.

Réglages de l'éclairage

- Fn+DEL: Activer/désactiver l'éclairage
- Fn+INSERT: Changer la couleur de rétroéclairage
- Fn+HOME: Changer d'effet de rétroéclairage
- Fn+shift/+: Régler la luminosité des côtés
- Fn+'-': Régler la couleur de la lumière latérale
- Fn+↑/↓: Luminosité +/-
- Fn+←/→: Vitesse du rétroéclairage +/-
- Fn+ESC(3 secondes): Réinitialisation d'usine

Touches de raccourci

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

5

Français

Paramètres de base

Marque: EWEADN
Modèle: X75V2
Mode de connexion: Filaire/2.4G/BT
Interface: Port Type-C amovible
Dimensions: 329*136*38mm
Poids: Environ 1000g
Structure: Structure Gasket
Hot Plug: Conception à chaud
Longueur du câble: 1.8M
Effet lumineux: RGB rétroéclairé, 19 modes d'éclairage
Disposition: 84 touches + bouton + support à remplacement à chaud complet
Matrice: Antiblocage de touches multiples
Systèmes pris en charge: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Présentation du bouton rotatif

Présentation du bouton rotatif

- Mode sonore par défaut: Appuyez brièvement pour activer le son, appuyez brièvement pour activer le mode muet.
- Maintenez le bouton rotatif 3 secondes pour passer en mode éclairage ; tournez pour régler la luminosité, appuyez brièvement pour changer l'effet d'éclairage.

Indicateur de batterie

- Batterie faible: clignote rouge lentement lentement
- Charge: clignote rouge allumé fixe
- Pleine charge: Le voyant s'éteint après la batterie est pleine
- Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur. La charge rapide n'est pas prise en charge.

Téléchargement et installation du pilote

1.Accédez au site officiel: ouvrez le navigateur et allez sur www.eweadn.cn.
2.Cherchez sur l'index pour accéder à la page des pilotes.
3.Choisissez le type de pilote:
Version web: compatible avec Chrome, Edge, Opera; sélectionnez « E-HUB version web ».
Version client: uniquement pour Windows 10 et supérieur; sélectionnez « E-HUB Client ».
4.Adaptez au modèle: cliquez pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle (par ex. X75 V2).
5.Installez et utilisez: installez selon les instructions. Ouvrez directement la version web, lancez le client et connectez l'appareil.

Remarque: La version web prend en charge la plupart des connexions récepteur 2.4G. Utilisez une connexion filaire ou récepteur 2.4G.

Mode veille

Le rétroéclairage s'éteint après 30s sans connexion. Le clavier filaire se met en veille avec l'ordinateur. En Bluetooth/2.4G, le rétroéclairage s'éteint après 3min d'inactivité, et la veille prolonge l'autonomie.

Réglages de l'éclairage

- Fn+DEL: Activer/désactiver l'éclairage
- Fn+INSERT: Changer la couleur de rétroéclairage
- Fn+HOME: Changer d'effet de rétroéclairage
- Fn+shift/+: Régler la luminosité des côtés
- Fn+'-': Régler la couleur de la lumière latérale
- Fn+↑/↓: Luminosité +/-
- Fn+←/→: Vitesse du rétroéclairage +/-
- Fn+ESC(3 secondes): Réinitialisation d'usine

Touches de raccourci

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

6

Français

Paramètres de base

Marque: EWEADN
Modèle: X75V2
Mode de connexion: Filaire/2.4G/BT
Interface: Port Type-C amovible
Dimensions: 329*136*38mm
Poids: Environ 1000g
Structure: Structure Gasket
Hot Plug: Conception à chaud
Longueur du câble: 1.8M
Effet lumineux: RGB rétroéclairé, 19 modes d'éclairage
Disposition: 84 touches + bouton + support à remplacement à chaud complet
Matrice: Antiblocage de touches multiples
Systèmes pris en charge: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Présentation du bouton rotatif

Présentation du bouton rotatif

- Mode sonore par défaut: Appuyez brièvement pour activer le son, appuyez brièvement pour activer le mode muet.
- Maintenez le bouton rotatif 3 secondes pour passer en mode éclairage ; tournez pour régler la luminosité, appuyez brièvement pour changer l'effet d'éclairage.

Indicateur de batterie

- Batterie faible: clignote rouge lentement lentement
- Charge: clignote rouge allumé fixe
- Pleine charge: Le voyant s'éteint après la batterie est pleine
- Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur. La charge rapide n'est pas prise en charge.

Téléchargement et installation du pilote

1.Accédez au site officiel: ouvrez le navigateur et allez sur www.eweadn.cn.
2.Cherchez sur l'index pour accéder à la page des pilotes.
3.Choisissez le type de pilote:
Version web: compatible avec Chrome, Edge, Opera; sélectionnez « E-HUB version web ».
Version client: uniquement pour Windows 10 et supérieur; sélectionnez « E-HUB Client ».
4.Adaptez au modèle: cliquez pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle (par ex. X75 V2).
5.Installez et utilisez: installez selon les instructions. Ouvrez directement la version web, lancez le client et connectez l'appareil.

Remarque: La version web prend en charge la plupart des connexions récepteur 2.4G. Utilisez une connexion filaire ou récepteur 2.4G.

Mode veille

Le rétroéclairage s'éteint après 30s sans connexion. Le clavier filaire se met en veille avec l'ordinateur. En Bluetooth/2.4G, le rétroéclairage s'éteint après 3min d'inactivité, et la veille prolonge l'autonomie.

Réglages de l'éclairage

- Fn+DEL: Activer/désactiver l'éclairage
- Fn+INSERT: Changer la couleur de rétroéclairage
- Fn+HOME: Changer d'effet de rétroéclairage
- Fn+shift/+: Régler la luminosité des côtés
- Fn+'-': Régler la couleur de la lumière latérale
- Fn+↑/↓: Luminosité +/-
- Fn+←/→: Vitesse du rétroéclairage +/-
- Fn+ESC(3 secondes): Réinitialisation d'usine

Touches de raccourci

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

7

Deutsch

Grundparameter

Marke: EWEADN
Modell: X75V2
Verbindungsart: Kabelgebunden/2.4G/BT
Schnittstelle: Abnehmbarer Type-C-Anschluss
Abmessungen: 329*136*38mm
Gewicht: Ca.1000g
Struktur: Gasket-Struktur
Hotswap: Hotswap-fähig
Kabellänge: 1.8M
Lichteffekt: RGB-Hintergrundbeleuchtung, 19 Lichteffekte
Layout: 84 Tasten + Drehknopf + Vollhotswap-Unterstützung
Matrix: Vollständige Tastenmatrix
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Produktfunktionsbeschreibung

Drehknopfbeschreibung

- Standard-Lautstärkemodus: Drücken zum Einstellen der Lautstärke, kurz drücken für Ein- oder Ausschalten.
- Drehknopf 3 Sekunden lang drücken, um in den Beleuchtungsmodus zu wechseln; drehen zum Einstellen der Helligkeit; kurzes Drücken zum Wechseln der Lichteffekte.

Batterieanzeige

- Niedriger Akkustand: Rote Anzeige langsam blinkend
- Laden: Rote Anzeige dauernd leuchtend
- Voll geladen: Die Anzeige erlischt nach dem Laden
- Laden über mitgelieferte Datenkabel am Computer. Schnellladung wird nicht unterstützt.

Tastenkombinationen

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

8

Deutsch

Grundparameter

Marke: EWEADN
Modell: X75V2
Verbindungsart: Kabelgebunden/2.4G/BT
Schnittstelle: Abnehmbarer Type-C-Anschluss
Abmessungen: 329*136*38mm
Gewicht: Ca.1000g
Struktur: Gasket-Struktur
Hotswap: Hotswap-fähig
Kabellänge: 1.8M
Lichteffekt: RGB-Hintergrundbeleuchtung, 19 Lichteffekte
Layout: 84 Tasten + Drehknopf + Vollhotswap-Unterstützung
Matrix: Vollständige Tastenmatrix
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Produktfunktionsbeschreibung

Drehknopfbeschreibung

- Standard-Lautstärkemodus: Drücken zum Einstellen der Lautstärke, kurz drücken für Ein- oder Ausschalten.
- Drehknopf 3 Sekunden lang drücken, um in den Beleuchtungsmodus zu wechseln; drehen zum Einstellen der Helligkeit; kurzes Drücken zum Wechseln der Lichteffekte.

Batterieanzeige

- Niedriger Akkustand: Rote Anzeige langsam blinkend
- Laden: Rote Anzeige dauernd leuchtend
- Voll geladen: Die Anzeige erlischt nach dem Laden
- Laden über mitgelieferte Datenkabel am Computer. Schnellladung wird nicht unterstützt.

Tastenkombinationen

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

9

Español

Parámetros básicos

Marca: EWEADN
Modelo: X75V2
Modo de conexión: Cableado/2.4G/BT
Interfaz: Puerto Type-C separable
Dimensiones: 329*136*38mm
Peso: Versión RGB: 1000g
Estructura: Estructura Gasket
Intercambio en caliente: Diseño en caliente
Longitud del cable: 1.8M
Efecto de iluminación: Retroiluminación RGB, 19 efectos de luz
Distribución: Teclado de 84 teclas + botón giratorio + soporte de intercambio en caliente completo
Matriz: Antibloqueo teclas de teclas
Sistemas compatibles: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Descarga e instalación del controlador

1.Acceda al sitio web oficial: Abra el navegador y vaya a www.eweadn.cn.
2.Haga clic en Controlador para entrar en la página de controladores.
3.Elija el tipo de controlador:
Versión web: compatible con Chrome, Edge, Opera; seleccione el «E-HUB Versión web».
Versión cliente: Solo para Windows 10 o superior; seleccione «E-HUB Cliente».
4.Adapte al modelo: Haga clic para descargar el controlador correspondiente a su modelo (p. ej. X75 V2).
5.Instale y use: Instale según las indicaciones. Abra directamente la versión web, inicie el cliente y conecte el dispositivo.

Nota: La versión web admite la mayoría de conexiones de receptor de 2.4G. Utilice una conexión cableada o un adaptador 2.4G.

Modo de reposo

La retroiluminación se apaga después de 30 de conexión. El teclado cableado se duerme con el ordenador. En modo Bluetooth/2.4G, la luz se apaga después de 3min de inactividad

Ajustes de iluminación

- Fn+DEL: Retroiluminación On/Off
- Fn+INSERT: Cambiar color de retroiluminación
- Fn+HOME: Cambiar efecto de retroiluminación
- Fn+shift/+: Ajustar efecto de luz lateral
- Fn+'-': Ajustar color de luz lateral
- Fn+↑/↓: Brillo de retroiluminación +/-
- Fn+←/→: Velocidad de retroiluminación +/-
- Fn+ESC(3 segundos): Restablecimiento de fábrica

Teclas rápidas

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

10

Español

Introducción de conexión

Conexión cableada

Gracias al interruptor a OFF, utilice el cable Type-C a USB incluido en el embalaje para conectar el teclado al ordenador.

Modo inalámbrico 2.4G

Paso1: Deslice el interruptor lateral a 2.4G.
Paso2: Abra la carcasa en la zona del logotipo frontal, extraiga el receptor 2.4G y conéctelo al puerto USB del ordenador.
Paso3: Entre en modo de emparejamiento presionando Fn + 4s, indicador 1 parpadeando azul/indicador 2 parpadeando en verde/indicador 3 parpadeando en verde.
Paso4: Espere a que el receptor 2.4G reconozca el teclado, la luz indicadora parpadeará, lo que indica que el modo de emparejamiento Bluetooth está activado.
Paso5: Active el Bluetooth en su dispositivo, busque y conéctese a «eweadn».
Paso6: Si indicador fijo después de conectar (teclado cambia a Canal 2/3), Modo de emparejamiento fallido.

Modo Bluetooth (3 canales conmutables)

Paso1: Deslice el interruptor lateral a BT.
Paso2: Entre en modo de emparejamiento: presione Fn + 1/ Canal2 / 1 Hz + 3H(Canal2) / 1Hz + 3H(Canal3).
Nota: El indicador Fn se ilumina interior derecha del teclado.
Paso3: Active el Bluetooth en su dispositivo, entre en modo de emparejamiento Bluetooth.
Paso4: Active el Bluetooth en su dispositivo, busque y conéctese a «eweadn».
Paso5: El indicador Fn permanece encendido después de la conexión (lo que normalmente significa Canal 2/3), Modo no exitoso.

11

Italiano

Parametri base

Marca: EWEADN
Modello: X75V2
Modalità di connessione: Cablato/2.4G/BT
Interfaccia: Porta Type-C rimovibile
Dimensioni: 329*136*38mm
Peso: Versione RGB: 1000g
Struttura: Struttura Gasket
Materiale della cassa: Plastica/Lega + rivestimento ABS
Lunghezza cavo: 1.8M
Effetto luminoso: Retroilluminazione RGB, 19 effetti luminosi
Disposizione: tastiera 84 tasti + manopola + supporto hotswap completo
Matrice: Antifughing tasti / tasti
Sistemi supportati: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Introduzione alle funzioni del prodotto

Introduzione alle funzioni del prodotto

- Modalità sonora predefinita: Premi per regolare il volume, premi brevemente per silenziare.
- Tieni premuta la manopola per 3 secondi per passare alla modalità luminosità; ruota per regolare la luminosità, premi brevemente per cambiare effetto luminoso.

Indicatore batteria

- Batteria scarica: Spia rossa lampeggiante lenta
- Caricamento: Spia rossa fissa
- Completamente carica: La spia si spegne a carica completa
- Carica tramite cavo dati in dotazione collegato al computer; non supporta la ricarica rapida.

Download e installazione driver

1.Accedi al sito ufficiale: Apri il browser e vai su www.eweadn.cn.
2.Cerca su Driver per accedere alla pagina dei driver.
3.Scegli il tipo di driver:
Versione web: Supporta Chrome, Edge, Opera; seleziona «E-HUB Versione web».
Versione client: Solo per Windows 10 e superiori; seleziona «E-HUB Client».
4.Abbina al modello: Clicca per scaricare il driver corrispondente a tuo modello (es. X75 V2).
5.Installa e use: Installa seguendo le istruzioni. Apri direttamente la versione web o avvia il client e connetti il dispositivo.

Nota: La modalità Bluetooth non supporta la connessione al driver. Usa una connessione cablata o un adattatore 2.4G.

Modalità sospensione

La retroilluminazione si spegne dopo 30s senza connessione. La tastiera cablata va in sospensione con il PC. In modalità Bluetooth/2.4G la luce si spegne dopo 2min di inattività.

Impostazioni illuminazione

- Fn+DEL: Retroilluminazione On/Off
- Fn+INSERT: Cambia colore retroilluminazione
- Fn+HOME: Cambia effetto retroilluminazione
- Fn+shift/+: Regola effetto luce laterale
- Fn+'-': Regola colore luce laterale
- Fn+↑/↓: Luminosità retroilluminazione +/-
- Fn+←/→: Velocità retroilluminazione +/-
- Fn+ESC(3 secondi): Ripristino impostazioni di fabbrica

Tasti rapidi

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

12

Italiano

Introduzione connessione

Connessione cablata

Spostа l'interruttore a OFF, usa il cavo Type-C a USB incluso nella confezione per collegare il computer.

Modalità wireless 2.4G

Passo1: Spostа l'interruttore laterale su 2.4G.
Passo2: Apri il coperchio nella zona del logo anteriore, estrai il ricevitore 2.4G e inseriscilo nella porta USB del computer.
Passo3: Entra in modalità associazione premendo Fn + 4s, l'indicatore 1 lampeggia azzurro/l'indicatore 2 lampeggia in verde/l'indicatore 3 lampeggia in verde.
Passo4: Attendi che il ricevitore 2.4G riconosca la tastiera, la spia indicatore lampeggerà, il che significa che la modalità di associazione Bluetooth è attiva.
Passo5: Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e connettiti a «eweadn».
Passo6: La spia Fn rimane accesa dopo la connessione (normalmente per Canale 2/3), Modo fallito.

Modalità Bluetooth (3 canali commutabili)

Passo1: Spostа l'interruttore laterale su BT.
Passo2: Entra in modalità associazione premendo Fn + 1/ Canale2 / 1 Hz + 3H(Canale2) / Fn + 3H(Canale3).
Nota: La spia Fn rimane a destra della tastiera.
Passo3: Attiva il Bluetooth sul dispositivo della modalità di associazione Bluetooth.
Passo4: Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e connettiti a «X75V2».
Passo5: La spia Fn rimane accesa dopo la connessione (normalmente per Canale 2/3), Modo fallito.

13

Русский

Основные параметры

Бренд: EWEADN
Модель: X75V2
Режим подключения: Проводной/2.4G/BT
Интерфейс: Съёмный порт Type-C
Размеры: 329*136*38мм
Вес: Около 1000г
Структура: Структура Gasket
Материал: Пластик/сплав + покрытие ABS
Длина кабеля: 1.8M
Световой эффект: RGB-подсветка, 19 световых режимов
Раскладка: 84 клавиши + вращающаяся ручка + поддержка горячей замены
Матрица: Полная антифантомная защита клавиш
Поддерживаемые системы: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Описание функций продукта

Описание поворотной кнопки

- По умолчанию режим громкости: для регулировки громкости нажмите кнопку, для отключения звука — коротко нажмите.
- Нажмите кнопку громкости и удерживайте 3 секунды для переключения режимов подсветки; короткое нажатие — смена эффектов.

Индикатор заряда

- Низкий заряд: красный индикатор медленно мигает
- Зарядка: красный индикатор горит постоянно
- Полный заряд: индикатор гаснет при полной зарядке
- Зарядите через компьютер кабелем данных из комплекта. Быстрая зарядка не поддерживается.

Загрузка и установка драйвера

1.Откройте на официальный сайт: откройте браузер и перейдите на www.eweadn.cn.
2.Найдите «Драйверы», чтобы открыть страницу драйверов.
3.Выберите тип драйвера:
Веб-версия: поддерживает Chrome, Edge, Opera; выберите «Веб-версия E-HUB».
Клиентская версия: только для Windows 10 и выше; выберите «E-HUB Клиент».
4.Совпадение с моделью: нажмите для загрузки драйвера под вашу модель (например, X75 V2).
5.Установка и использование: установите по инструкциям. Веб-версию можно открыть напрямую, запустите клиент или подключите устройство.

Примечание: Веб-версия поддерживает подключение большинства 2.4G приёмников. Используйте проводное подключение или приёмник 2.4G.

Режим сна

Подсветка погаснет через 30с без подключения. Проводная клавиатура переходит в сон вместе с ПК. В режиме Bluetooth/2.4G подсветка гаснет через 3мин бездействия.

Настройки подсветки

- Fn+DEL: Подсветка Вкл/Выкл
- Fn+INSERT: Смена цвета подсветки
- Fn+HOME: Смена эффекта подсветки
- Fn+shift/+: Регулировка эффекта боковой подсветки
- Fn+'-': Регулировка цвета боковой подсветки
- Fn+↑/↓: Яркость подсветки +/-
- Fn+←/→: Скорость подсветки +/-
- Fn+ESC(5 секунд): Сброс к заводским настройкам

Горячие клавиши

WIN/MAC

Fn+1	Prtsc
Fn+2	Scrlk
Fn+3	Pause
Fn+4	Home
Fn+5	End

14

Русский

Основные параметры

Бренд: EWEADN
Модель: X75V2
Режим подключения: Проводной/2.4G/BT
Интерфейс: Съёмный порт Type-C
Размеры: 329*136*38мм
Вес: Около 1000г
Структура: Структура Gasket
Материал: Пластик/сплав + покрытие ABS
Длина кабеля: 1.8M
Световой эффект: RGB-подсветка, 19 световых режимов
Раскладка: 84 клавиши + вращающаяся ручка + поддержка горячей замены
Матрица: Полная антифантомная защита клавиш
Поддерживаемые системы: Windows Vista/XP/7/8/8.1/10, Mac

Загрузка и установка драйвера

1.Откройте на официальный сайт: откройте браузер и перейдите на www.eweadn.cn.
2.Найдите «Драйверы», чтобы открыть страницу драйверов.
3.Выберите тип драйвера:
Веб-версия: поддерживает Chrome, Edge, Opera; выберите «Веб-версия E-HUB».
Клиентская версия: только для Windows 10 и выше; выберите «E-HUB Клиент».
4.Совпадение с моделью: нажмите для загрузки драйвера под вашу модель (например, X75 V2).
5.Установка и использование