



**SILVERSTONE®**  
Designing Inspiration

# CWOI / CWOI-WD

## CROWN SERIES MANUAL

[www.silverstonetek.com](http://www.silverstonetek.com)

# CWOI

A powerful and flexible high-end multimedia server case



The CWOI is created for HTPC and PC enthusiasts who wish to enjoy the exceptionally powerful layout from SilverStone's top-of-the-line LC18 enclosure without the integrated touch screen. Rather than merely remaking the case, SilverStone engineers further tweaked the design to allow even more user adjustments to components such as reversible PSU mounting and greater degree of hard drive mounting positions to accommodate a wide range of add-on cards. The simple but purposeful front panel is highlighted with new details such as gold-plated 1/4" audio jacks that is not only made for onboard HD-audio but also compatible with Creative Lab's SoundBlaster Live!/Audigy/X-Fi series sound card. If there is an enclosure that can appeal to both HTPC and traditional computer enthusiasts equally, the CWOI will be the one.

## Specifications

|                |                                                                                         |                                      |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Material       | Aluminum front panel, 1.5mm aluminum chassis                                            |                                      |                                     |
| Color          | Black & Silver                                                                          |                                      |                                     |
| Motherboard    | Standard ATX, Micro ATX                                                                 |                                      |                                     |
| Model          | SST-CW01B (black)                                                                       |                                      | SST-CW01B-WD (black)                |
|                | SST-CW01S (silver)                                                                      |                                      |                                     |
| Drive Bay      | External                                                                                | 5.25" x 2, 3.5" x 1                  |                                     |
|                | Internal                                                                                | SST-CW01                             | 3.5" x 5                            |
|                |                                                                                         | SST-CW01-WD                          | 3.5" x 6                            |
| Cooling System | Bottom                                                                                  | SST-CW01                             | 2 x 80mm fan slots                  |
|                |                                                                                         | SST-CW01-WD                          | 2 x 80mm intake fan, 2050rpm, 21dBA |
|                | Rear                                                                                    | 2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm, 21dBA |                                     |
|                | Side                                                                                    | Dedicated CPU & PSU vents            |                                     |
| Expansion Slot | 7                                                                                       |                                      |                                     |
| Front I/O Port | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1/4" audio jack x 1<br>1/4" MIC jack x 1, 52-in-1 card reader |                                      |                                     |
| Power Supply   | Optional standard PS2 (ATX)                                                             |                                      |                                     |
| Dimension      | 425 mm (W) x 170mm (H) x 443 mm (D)                                                     |                                      |                                     |

# CW01-WD

A powerful and flexible high-end multimedia server case designed for Raptor X



The CW01-WD is created for HTPC and PC enthusiasts who wish to enjoy the powerful layout from SilverStone's top-of-the-line LC18 enclosure with full view of the glorious Raptor X hard drive from Western Digital. This special edition all aluminum case has multiple user adjustments such as reversible PSU mounting position and multitude of hard drive mounting positions to accommodate a wide range of add-on and graphics cards. The simple but purposeful front panel is highlighted with a full set of gold-plated 1/4" audio jacks, front I/O ports, and a precision-cut acrylic window to showcase the Raptor X. If you are looking for the ultimate media server chassis for the ultimate enthusiast hard drive, look no further than the SilverStone CW01-WD.

## Card reader support

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


\*adapter required



1. Loosen the four screws that secure the top panel.



2. Loosen the four screws that hold the support brace, and then remove the support brace.



3. Insert the motherboard standoffs onto the chassis.




7. Install hard disk in the bracket and secure it with screws, there is room for five hard disk drives.



8. Loosen the six screws that hold the cooling fan bracket to the chassis.



9. Remove the cooling fan bracket.



13. Place the bracket with Raptor X installed back to the front panel and secures it with four screws pictured.



14. Place the fans in the fan bracket and fasten with screws.



15. Place the fan bracket with fans installed back in the chassis and secure with screws as pictured.




19. Then lift the bracket to detach.



20. Take out the optical drive and the combo drive bracket that you are going to install.



21. Place the optical drive in the bracket and secure it with screws as pictured.



4. Place the motherboard over standoffs and make sure standoffs are securely tightened.




5. Loosen the four screws that hold the hard disk drive bracket.




6. Take out the hard disk drive bracket.




10. Loosen the four screws that secure the Raptor X bracket



11. Take out the Raptor X bracket.



12. Place the Raptor X in the bracket and fasten the screws securely.



16. Place the hard disk drive bracket with hard disk installed back on top of cooling fan bracket and secures it with screws.




17. Loosen the screws that hold the combo drive bracket in place.



18. First pull the combo drive bracket towards the back panel as pictured.



22. Place the bracket with optical drive installed back in the chassis, secure the bracket with screws as pictured.



23. Install the power supply.



24. Re-install support brace and then put the top panel back on the case and secure it with 4 screws as pictured.



CW01 / CW01-WD installation complete



# CWOI

Ein kraftvolles und flexibles High End  
Multimedia Gehäuse



Das CWOI ist für HTPC und PC Enthusiasten entwickelt, welche das außergewöhnlich starke Layout des SilverStone Top-of-the-Line LC18 Gehäuses schätzen, aber ohne einen integrierten Touchscreen bevorzugen. Anstatt nur das Gehäuse zu klonen, erweiterten die SilverStone Ingenieure es um einige Features um dem Benutzer noch weitere Möglichkeiten und Freiheiten beim Einbau seiner Komponenten zu geben. Zum Beispiel kann der Nutzer das Netzteil nun Seitenverkehrt einbauen und es gibt einen größeren Spielraum beim Einbau der Festplatten um eine weitreichende Auswahl von Erweiterungskarten einbauen zu können ohne Komplikationen zu bekommen. Die Schlichte aber ins Auge fallende Frontblende besticht durch neue Details wie vergoldete 1/4" Audio Anschlüsse, welche nicht nur für den neuen Onboard HD-Audio Standard, sondern auch kompatibel mit Creative Lab's Soundblaster Live!/Audigy/X-Fi Serie, sind. Wenn es ein Gehäuse gibt, dass sowohl HTPC und traditionell Computer Enthusiasten begeistern kann, dann ist es das CWOI.

## Spezifikationen

|                      |                                                                                         |                                             |                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Material             | Aluminium Frontblende, 1,5mm Aluminium Chassis                                          |                                             |                                    |
| Farbe                | Schwarz & Silber                                                                        |                                             |                                    |
| Motherboard          | Standard ATX, Mikro ATX                                                                 |                                             |                                    |
| Modell               | SST-CW01B (Schwarz)                                                                     |                                             | SST-CW01B-WD (Schwarz)             |
|                      | SST-CW01S (Silber)                                                                      |                                             |                                    |
| Laufwerksschächte    | Extern                                                                                  |                                             | 5.25" x 2, 3.5" x 1                |
|                      | Intern                                                                                  | SST-CW01                                    | 3.5" x 5                           |
|                      |                                                                                         | SST-CW01-WD                                 | 3.5" x 6                           |
| Kühlsystem           | Unterseite                                                                              | SST-CW01                                    | 2 x 80mm Lüfterhalterung           |
|                      |                                                                                         | SST-CW01-WD                                 | 2 x 80mm ansaugend, 2050rpm, 21dBA |
|                      | Rückseite                                                                               | 2 x 80mm aussaugende Lüfter, 2050rpm, 21dBA |                                    |
|                      | Seite                                                                                   | CPU & PSU Lüftungslöcher                    |                                    |
| Erweiterungsslots    | 7                                                                                       |                                             |                                    |
| Front I/O Anschlüsse | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1/4" audio jack x 1<br>1/4" MIC jack x 1, 52-in-1 card reader |                                             |                                    |
| Netzteil             | Optional Standard PS2 (ATX)                                                             |                                             |                                    |
| Abmessungen          | 425 mm (B) x 170mm (H) x 443 mm (T)                                                     |                                             |                                    |

# CWOI-WD

Ein kraftvolles und flexibles High End Multimedia  
Gehäuse speziell entworfen für die Raptor X



Das CW01 ist für HTPC und PC Enthusiasten entwickelt, welche das außergewöhnlich starke Layout des SilverStone Top-of-the-Line LC18 Gehäuses schätzen, und einen vollen Anblick der glorreichen Raptor X Festplatte von Western Digital suchen. Diese Voll-Aluminium Special-Edition bietet weitreichende Erweiterungsmöglichkeiten wie den Einbau des Netzteil in verschiedene Richtung und es gibt viel Spielraum beim Einbau der Festplatten um eine weitreichende Auswahl von Erweiterungskarten einbauen zu können, ohne Komplikationen zu bekommen. Die Schlichte aber ins Auge fallende Frontblende besticht durch Details wie vergoldete 1/4" Audio und Front Anschlüsse und ein ausgeschnittenes Acrylfenster um die Raptor X zu zeigen. Wenn Sie nach dem ultimativen Media Server Gehäuse für die ultimative Enthusiasten Festplatte suchen, sind Sie beim SilverStone CW01-WD genau richtig.

## Card Reader Unterstützung

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \* HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \* MS Rom


**\*Adapter benötigt**



1. Lösen Sie die vier Schrauben der Rückseite des Deckels.



2. Lösen Sie die 4 Schrauben der Stabilisierungsschiene des Gehäuses und nehmen Sie die Stabilisierungsschiene heraus.



3. Schrauben Sie die Motherboard Abstandhalter entsprechend Ihres Motherboard Layouts in das Gehäuse.



7. Schrauben Sie die Festplatte fest in den Käfig, es gibt Raum für fünf Festplattenlaufwerke.



8. Um zusätzliche Lüfter unter den Festplattenkäfig zu installieren, entnehmen Sie den Lüfterhalterungskäfig durch Lösen der 6 Schrauben.



9. Nehmen Sie die Lüfterhalterung aus dem Gehäuse.



Nur für CW01-WD Modell

13. Platzieren Sie den Raptor X Rahmen wieder an das Frontpanel und befestigen Sie ihn mit den 4 Schrauben.



14. Platzieren Sie die Lüfter in die Lüfterhalterung und schrauben Sie die Lüfter fest in die Halterung.



15. Setzen Sie die Lüfterhalterung mit den Lüftern wieder zurück in das Gehäuse und sichern Sie dies mit den 6 Schrauben.



19. Dann können Sie den Käfig nach oben herausnehmen.




20. Bereiten Sie die optischen Laufwerke vor, die Sie installieren möchten.



21. Platzieren Sie die optischen Laufwerke wie auf obigen Bild gezeigt, und befestigen Sie diese mit Schrauben.





4. Platzieren Sie das Motherboard über die Abstandhalter und schrauben Sie es fest. Vergewissern Sie sich, dass das Motherboard fest sitzt.



5. Lösen Sie nun die 4 Schrauben, die den Festplattenkäfig halten.



6. Entnehmen Sie den Festplattenkäfig.



Nur für CW01-WD Modell

10. Lösen Sie die 4 Schrauben der Raptor X Festplattenhalterung.



Nur für CW01-WD Modell

11. Nehmen Sie den Raptor X Festplattenkäfig heraus.



Nur für CW01-WD Modell

12. Platzieren Sie die Raptor X Festplatte im Festplattenrahmen und schrauben Sie sie fest.



16. Platzieren Sie den Festplattenkäfig über der Lüfterhalterung um diesen mit den 4 Schrauben festschrauben zu können.




17. Lösen Sie die Schraube, die den Käfig für die optischen Laufwerke hält.



18. Ziehen Sie nun erst den gesamten Käfig etwas zurück, wie auf dem obigen Bild gezeigt.



22. Installieren Sie nun den optischen Laufwerkskäfig wieder zurück in das Gehäuse und schrauben Sie ihn an der Oberseite fest.



23. Setzen Sie das Netzteil ein und befestigen Sie es mit Schrauben am Gehäuse.



24. Installieren Sie Unterstützungsklammer und dann wieder setzen Sie als Letztes den Deckel auf das Gehäuse und schrauben Sie diesen mit 4 Schrauben an der Rückseite fest.



CW01 / CW01-WD komplette Installation



# CWOI

Una caja servidor multimedia de categoría superior, poderosa y flexible



El CWOI ha sido creada para los entusiastas de ordenadores traicionales y ordenadores home theater que quieran disfrutar del diseño de la poderosa caja LC18 ( la última creación de SilverStone ) sin la pantalla táctil integrada. Los ingenieros de SilverStone han hecho más que rehacer la caja; Modificaron ligeramente su diseño para permitir el montaje reversible de la fuente de alimentación y un gran numero de posiciones de montaje del disco duro para contener una ancha gama de tarjetas añadibles. El panel frontal, sencillo pero de gran efecto, està marcado por detalles nuevos como el enchufe audio de ¼" chapado en oro, creado no solo para el HD audio encorporado sino también para las series de tarjeta sound Creative Lab's SoundBlaster Live!/Audigy/X-Fi. Si hay una caja que puede atraer tanto los entusiastas de ordenadores Home theatre como los de ordenadores traicionales, su nombre es CWOI.

## Especificaciones

|                                     |                                                                                                    |                                                   |                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Material                            | Panel frontal de aluminio, chasis de aluminio de1.5mm                                              |                                                   |                                                  |
| Color                               | Negro & Plata                                                                                      |                                                   |                                                  |
| Placa base                          | Estándar ATX, Micro ATX                                                                            |                                                   |                                                  |
| Modelos                             | SST-CW01B (Negro)                                                                                  |                                                   | SST-CW01B-WD (Negro)                             |
|                                     | SST-CW01S (Plata)                                                                                  |                                                   |                                                  |
| Bahías                              | Externas                                                                                           |                                                   | 5.25" x 2, 3.5" x 1                              |
|                                     | Internas                                                                                           | SST-CW01                                          | 3.5" x 5                                         |
|                                     |                                                                                                    | SST-CW01-WD                                       | 3.5" x 6                                         |
| Sistema de refrigeración            | Inferior                                                                                           | SST-CW01                                          | 2 x ranuras del ventilador de 80mm               |
|                                     |                                                                                                    | SST-CW01-WD                                       | 2 x ventiladores de entrada 80mm, 2050rpm, 21dBA |
|                                     | Trasero                                                                                            | 2 x ventiladores de 80mm, 2050rpm, 21dBA          |                                                  |
|                                     | Lateral                                                                                            | Rejillas de ventilación especiales para CPU & PSU |                                                  |
| Ranuras de expansión                | 7                                                                                                  |                                                   |                                                  |
| Puertas frontales de entrada/salida | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1x enchufe audio1/4"<br>1x enchufe MIC 1/4" , Lector de tarjetas 52-in-1 |                                                   |                                                  |
| Fuente de alimentación              | Estándard opcional PS2 (ATX)                                                                       |                                                   |                                                  |
| Tamaño                              | 425 mm (L) x 170mm (A) x 443 mm (G)                                                                |                                                   |                                                  |

# CWOI-WD

Una caja servidor multimedia de categoría superior, poderosa y flexible, diseñada para Raptor X



El CW01-WD ha sido creada para los entusiastas de ordenadores y ordenadores home theater que quieran disfrutar del diseño de la poderosa caja LC18 con plena visión del magnífico disco duro Raptor X del Western Digital. Esta edición especial de caja de aluminio permite el montaje reversible de la fuente de alimentación y un gran número de posiciones de montaje del disco duro para contener una amplia gama de tarjetas gráficas. El panel frontal, sencillo pero de gran efecto, está marcado por detalles nuevos como un conjunto de enchufes audio de ¼" chapados en oro, puertas frontales de entrada/salida y una ventanilla de acrílico para mostrar el RaptorX.

Si estás buscando el chasis servidor multimedia definitivo, para el entusiasta definitivo de disco duro, no necesitas buscar más allá del CW01-WD de SilverStone.

## El lector de tarjetas es compatible con

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


**\*es necesario un adaptador**



1. Afloje los 4 tornillos que sujetan el panel superior



2. Afloje los tornillos que sujetan la barra de soporte y quitela.



3. Inserte los separadores de la placa base en el panel inferior.



7. Instale el disco duro en la abrazadera, hay sitio para cinco impulsiones de disco duro.



8. Afloje los 6 tornillos que sujetan la abrazadera del ventilador al panel inferior.



9. Quite la abrazadera del ventilador.



13. Recolecte la abrazadera con el Raptor X instalado en el panel frontal y fíjelo con 4 tornillos.



14. Coloque los ventiladores en la abrazadera y fíjelos con los tornillos.



15. Recolecte la abrazadera con los ventiladores instalados en la caja y fíjela con los tornillos como se muestra.




19. Luego levante la abrazadera para desprenderla.



20. Saque la unidad óptica y la abrazadera para la instalación.



21. Coloque la unidad óptica en la abrazadera y fíjela con los tornillos como se muestra.



4. Coloque la placa base sobre los separadores y asegurese de que estén atornillados estrictamente.



5. Afloje los 4 tornillos que sujetan la abrazadera del disco duro.



6. Saque la abrazadera del disco duro




10. Afloje los 4 tornillos que sujetan la abrazadera del Raptor X.



11. Saque la abrazadera del Raptor X.



12. Coloque el Raptor X en la abrazadera y atornille los tornillos estrictamente.



16. Recoloque la abrazadera con el disco duro instalado encima de la abrazadera del ventilador y fijela con los tornillos.




17. Afloje los tornillos que sujetan la unidad óptica.



18. Primero tire la abrazadera de la unidad óptica hacia el panel trasero como se muestra.



22. Recoloque la abrazadera con la unidad óptica instalada en la caja y fijela con los tornillos como se muestra.



23. Instale la fuente de alimentación.



24. Reinstale el apoyo de la ayuda y entonces recolque el panel superior sobre la caja y fijelo con los 4 tornillos como se muestra.



Instalación del CW01 / CW01-WD completada



# CWOI

Un puissant boîtier serveur multimédia haut de gamme



Le CWO1 a été créé pour les passionnés de PC et de PCHC qui souhaitent profiter de la disposition intérieure exceptionnellement puissante du boîtier LC18 représentant l'excellence de SilverStone sans pour autant intégrer son fameux écran tactile. Plutôt que de simplement refaire un boîtier, les ingénieurs de SilverStone ont poussé plus loin l'ergonomie en y ajoutant encore plus de réglages comme par exemple le montage réversible de l'alimentation, ainsi qu'un plus grand nombre de positions de montage des disques durs afin de pouvoir loger une grande variété de cartes d'extension. Le panneau frontal simpliste mais multifonctionnel est illuminé par des nouveaux détails comme les connecteurs jack 1/4" plaqué or qui ne sont pas seulement conçus pour les cartes son intégrés aux cartes mères mais également pour les cartes sons de la série SoundBlaster Live!/Audigy/X-Fi de Creative Lab. S'il existe un boîtier qui peut séduire à la fois les passionnés de PCHC et ceux d'ordinateurs traditionnels, ce sera le CWO1.

## Spécifications

|                            |                                                                                               |                                                          |                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Matériau utilisé           | Panneau frontal en aluminium, châssis en aluminium de 1.5mm                                   |                                                          |                                                       |
| Couleur                    | noir & argent                                                                                 |                                                          |                                                       |
| Carte mère                 | Standard ATX, Micro ATX                                                                       |                                                          |                                                       |
| Modèle                     | SST-CW01B (noir)                                                                              |                                                          | SST-CW01B-WD (noir)                                   |
|                            | SST-CW01S (argent)                                                                            |                                                          |                                                       |
| Baies                      | Externes                                                                                      |                                                          | 5.25" x 2, 3.5" x 1                                   |
|                            | Internes                                                                                      | SST-CW01                                                 | 3.5" x 5                                              |
|                            |                                                                                               | SST-CW01-WD                                              | 3.5" x 6                                              |
| Système de refroidissement | Dessous                                                                                       | SST-CW01                                                 | 2 emplacements pour ventilateur de 80 mm              |
|                            |                                                                                               | SST-CW01-WD                                              | 2 Ventilateur d'admission de 80mm, 2050 tr/min, 21dBA |
|                            | Arrière                                                                                       | 2 ventilateurs de 80mm en extraction, 2050 tr/min, 21dBA |                                                       |
|                            | Côté                                                                                          | Aérations dédiés pour le CPU & l'alimentation            |                                                       |
| Emplacement d'extension    | 7                                                                                             |                                                          |                                                       |
| Ports E/S en façade        | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1/4" audio jack x 1<br>1/4" MIC jack x 1, Lecteur de cartes 52-en-1 |                                                          |                                                       |
| Alimentation               | standard PS2 (ATX) en option                                                                  |                                                          |                                                       |
| Dimensions                 | 425 mm (L) x 170mm (H) x 443 mm (P)                                                           |                                                          |                                                       |

# CW01-WD

Un puissant boîtier serveur multimédia haut de gamme conçu pour le Raptor X



Le CW01-WD a été créé pour les passionnés de PC et de PCHC qui souhaitent profiter de la disposition intérieure exceptionnellement puissante du boîtier LC18 représentant l'excellence de SilverStone avec une belle vue sur le fabuleux disque dur Raptor X de Western Digital. Cette édition spéciale entièrement en aluminium possède de nombreux réglages comme par exemple le montage réversible de l'alimentation, ainsi qu'un plus grand nombre de positions de montage des disques durs afin de pouvoir loger une grande variété de cartes d'extension et de cartes graphiques. Le panneau frontal simpliste mais multifonctionnel est illuminé par des nouveaux détails comme les connecteurs jack 1/4" plaqué or, des ports E/S, et une vitre en acrylique coupée avec précision pour mettre en valeur le Raptor X. Si vous êtes à la recherche du boîtier serveur multimédia ultime pour le disque dur ultime des passionnés, ne cherchez plus le SilverStone CW01-WD vous est destiné.

## Liste de compatibilité du lecteur de cartes

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


\* adaptateur requis



1. Dévissez les 4 vis qui fixent le panneau supérieur.



2. Dévissez les 4 vis qui maintiennent the supportive beam, puis retirez the supportive beam.



3. Insérez les plots de la carte mères sur le panneau inférieur.



7. Installez un disque dur dans le casier en le serrant bien, il y a pièce pour cinq commandes de disque dur.



8. Desserrez les 6 vis qui tiennent le casier des ventilateurs de refroidissement au panneau inférieur.



9. Sortez le casier des ventilateurs de refroidissement.



Pour le modèle CW01-WD

13. Remplacez le casier avec le Raptor X installé dans le panneau frontal et fixez le avec 4 vis comme illustré.



14. Placez les ventilateurs dans leur casier et fixez les avec des vis.



15. Remplacez le casier avec les ventilateurs installés dans le boîtier et fixez le avec des vis comme illustré.



19. Puis soulevez le casier pour le détacher.




20. Prenez le casier ainsi que le lecteur optique que vous souhaitez installer.



21. Placez le lecteur optique dans le casier et fixez le avec des vis comme montré.





4. Placez la carte mère sur les plots de fixations et vérifiez bien qu'ils soient fermement fixés.



5. Desserrez les 4 vis qui tiennent le casier à disques dur.




6. Sortez le casier à disques dur.



Pour le modèle CW01-WD

10. Desserrez les 4 vis qui fixent le casier du Raptor X.



Pour le modèle CW01-WD

11. Sortez le casier du Raptor X.



Pour le modèle CW01-WD

12. Placez le Raptor X dans le casier et serrez fermement les vis.



16. Replacez le casier avec les disques dur installés par dessus le casier des ventilateurs, et fixez le avec des vis.




17. Desserrez la vis qui maintient le casier à lecteurs optiques.



18. Premièrement tirez en arrière le casier à lecteurs optiques comme illustré.



22. Replacez le casier avec le lecteur optique installé dans le boîtier, fixez le casier avec une vis comme montré



23. Installez l'alimentation.



24. Réinstallez le croisillon de soutien et puis remettez le panneau supérieur sur le boîtier et fixez le avec 4 vis comme montré sur la photo.



Installation achevée du CW01 / CW01-WD



# CWOI

Un case server multimediale di categoria superiore, potente e versatile



Il Cw01 è stato creato per gli appassionati di PC e PC home theater che desiderano usufruire del design del potente case LC18 (la punta di diamante dei case SilverStone) senza il touch-screen integrato. Gli ingegneri della SilverStone hanno fatto molto di più che riprodurre il case; hanno modificato leggermente il suo design per permettere maggiori possibilità di adattamento, come il montaggio reversibile dell'alimentatore ed un numero ancora maggiore di posizioni di montaggio dell'hard disk per accogliere un'ampia gamma di cards aggiuntive. Il pannello frontale, semplice ma d'effetto, è evidenziato da nuovi dettagli come una presa audio da 1/4" placcata in oro e progettata non solo per l'audio dell'HD incorporato ma anche per adattarsi alle serie di card Creative Lab's SoundBlaster Live!/Audigy/X-Fi. Se c'è un case che può attirare allo stesso modo, sia gli appassionati di HTPC che quelli di computer tradizionali, questo è il CWO1!

## Specifiche

|                                    |                                                                                           |                                              |                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale                          | Pannello frontale in alluminio. Telaio in alluminio - 1.5mm                               |                                              |                                                |
| Colore                             | Nero & Silver                                                                             |                                              |                                                |
| Scheda madre                       | Standard ATX, Micro ATX                                                                   |                                              |                                                |
| Modelli                            | SST-CW01B (Nero)                                                                          |                                              | SST-CW01B-WD (Nero)                            |
|                                    | SST-CW01S (Silver)                                                                        |                                              |                                                |
| Alloggiamenti                      | Esterno                                                                                   | 5.25" x 2, 3.5" x 1                          |                                                |
|                                    | Interno                                                                                   | SST-CW01                                     | 3.5" x 5                                       |
|                                    |                                                                                           | SST-CW01-WD                                  | 3.5" x 6                                       |
| Sistema di raffreddamento          | Inferiore                                                                                 | SST-CW01                                     | 2 Slot per la ventola da 80mm                  |
|                                    |                                                                                           | SST-CW01-WD                                  | 2 ventole d'immissione da 80mm, 2050rpm, 21dBA |
|                                    | Posteriore                                                                                | 2 ventole d'emissioneda 80mm, 2050rpm, 21dBA |                                                |
|                                    | Laterale                                                                                  | Bocchette di ventilazione per CPU & PSU      |                                                |
| Slot d'espansione                  | 7                                                                                         |                                              |                                                |
| Porte frontali d'entrata ed uscita | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, Presa audio da 1/4" x 1<br>Presa 1/4" MIC, Lettore card 52-in-1 |                                              |                                                |
| Alimentatore                       | Optional standard PS2 (ATX)                                                               |                                              |                                                |
| Dimensioni                         | 425 mm (L) x 170mm (A) x 443 mm (S)                                                       |                                              |                                                |

# CWOI-WD

Un case server multimediale potente e versatile  
progettato per il Raptor X



Il Cw01-WD è stato creato per gli appassionati di PC e PC home theater che desiderano usufruire del design del potente case LC18 con piena vista sul magnifico hard disk Raptor X dal Western Digital. Questa speciale edizione di case in alluminio fornisce molteplici possibilità di adattamento, come il montaggio reversibile dell'alimentatore ed una moltitudine di posizioni di montaggio dell'hard disk per accogliere un'ampia gamma di cards grafiche. Il pannello frontale, semplice ma d'effetto, è evidenziato da una serie di prese audio da ¼" placcate in oro, porte d'entrata/uscita ed una finestra in acrilico che mette in mostra il Raptor X. Se stai cercando il case server mediale definitivo per gli appassionati di hard disk, non è necessario cercare oltre il CW01-WD.

## Il lettore card è compatibile con

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


**\* è necessario l'adattatore**



1. Svitare le 4 viti che fissano il pannello superiore.



2. Svitare le 4 viti che fissano l'asta di supporto, quindi rimuoverla.



3. Inserire i distanziatori della scheda madre su fondo del pannello.



7. Collocare la scheda madre sui distanziatori assicurandosi che questi ultimi siano avvitati correttamente.



8. Svitare le 6 viti che assicurano il supporto della ventola di raffreddamento al pannello inferiore.



9. Rimuovere il supporto della ventola di raffreddamento.



Per il modello CW01-WD

13. Ricollocare il supporto con il Raptor X installato nel pannello frontale e fissarlo con le 4 viti.



14. Collocare le ventole nell'apposito supporto e fissare con le viti.



15. Collocare il supporto con le ventole installate nel case e fissare con le viti come dimostrato.




19. Poi sollevare il supporto per staccarlo.



20. Estrarre l'unità ottica ed il supporto da installare.



21. Collocare l'unità ottica nel supporto e fissarla con le viti come mostrato.



4. Collocare la scheda madre sui distanziatori assicurandosi che questi ultimi siano avvitati correttamente.




5. Svitare le quattro viti che fissano il supporto dell'hard disk.



6. Estrarre il supporto dell'hard disk.




10. Svitare le viti che fissano il supporto del Raptor X.



11. Estrarre il supporto del Raptor X.



12. Collocare il Raptor X nel supporto ed avvitare strettamente.



16. Collocare il supporto dell'hard disk, con l'hard disk incorporato, sul supporto delle ventole di raffreddamento e fissare con le viti.




17. Svitare le viti che assicurano l'unità ottica.



18. Prima di tutto, tirare il supporto dell'unità ottica verso il pannello posteriore come mostrato.



22. Ricollare il supporto con l'unità ottica installata nel case e fissare con le viti come mostrato.



23. Installare l'alimentatore.



24. Reinstalli il sostegno di sostegno ed allora riposizionare il pannello superiore sul case ed avvitare con 4 viti come mostrato.



L'installazione del CW01 / CW01-WD è completata



# CWOI

パワフルでフレキシブルなハイエンド・  
マルチメディアサーバケース



CWO1は、SilverStoneの最高品質のLC18エンクロージャの特にパワフルなレイアウトを内蔵タッチスクリーンなしで活用したいHTPCおよびPCの愛好家を対象として設計されました。ケースを単に再度製造するのではなく、SilverStoneエンジニアはさらに設計を調整し、ユーザーによるリバーシブルPSU取付けおよびハードディスクドライブ取付けの自由な調節で幅広いアドオンカードを装着できるようになっています。シンプルながら効率的なフロントパネルには、金メッキ1/4" オーディオジャックなどの新装備が加えられ、オンボードHDオーディオのみならずCreative Lab製SoundBlaster Live!/Audigy/X-Fiシリーズサウンドカードにも対応しています。HTPCおよび従来のコンピュータの愛好者双方にアピールするエンクロージャがあるとすれば、CWO1こそがその製品です。

## 製品仕様

|            |                                                                              |                               |                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 材 質        | アルミニウムフロントパネル, 1.5mmアルミニウムケース                                                |                               |                                   |
| カラー        | ブラック & シルバー                                                                  |                               |                                   |
| マザーボード     | スタンダードATX, Micro ATX                                                         |                               |                                   |
| モデル        | SST-CW01B (ブラック)                                                             |                               | SST-CW01B-WD (ブラック)               |
|            | SST-CW01S (シルバー)                                                             |                               |                                   |
| ドライブベイ     | 外 部                                                                          |                               | 5.25" x 2, 3.5" x 1               |
|            | 内 部                                                                          | SST-CW01                      | 3.5" x 5                          |
|            |                                                                              | SST-CW01-WD                   | 3.5" x 6                          |
| 冷却システム     | 底 部                                                                          | SST-CW01                      | 2 x 80mmファンスロット                   |
|            |                                                                              | SST-CW01-WD                   | 2 x 80mm吸気ファンスロット, 2050rpm, 21dBA |
|            | 後 部                                                                          | 2 x 80mm排気ファン, 2050rpm, 21dBA |                                   |
|            | 側 部                                                                          | CPU & PSU 用通気口                |                                   |
| 拡張スロット     | 7                                                                            |                               |                                   |
| フロントI/Oポート | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1/4" オーディオジャックx1<br>1/4" マイクジャックx1, 52-in-1カードリーダー |                               |                                   |
| 電 源        | オプション装備スタンダードPS2 (ATX)                                                       |                               |                                   |
| 寸 法        | 425 mm (W) x 170mm (H) x 443 mm (D)                                          |                               |                                   |

# CW01-WD

Raptor Xを対象としたパワフルでフレキシブルなハイエンド・マルチメディアサーバケース



CW01-WDは、SilverStoneの最高品質のLC18エンクロージャの特にパワフルなレイアウトを、Western Digitalからの高性能Raptor Xハードディスクを活用したいHTPCおよびPCの愛好家を対象として設計されました。この特別バージョンの全アルミニウム製ケースは、ユーザーによるリバーシブルPSU取付けおよびハードディスクドライブ取付けの自由な調節で幅広いアドオンカードを装着できるようになっています。シンプルながら効率的なフロントパネルには、金メッキ1/4" オーディオジャック、フロントI/Oポート、Raptor Xを見えるようにする精密加工アクリルウィンドウなどが装備されています。高性能で熱烈な愛好者のあるハードディスクドライブに対応した高性能メディアサーバケースをお探しであれば、SilverStone CW01-WDで決まりです。

## カードリーダーの対応するメモリーカードタイプ

### スマートメディア

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### コンパクトフラッシュ

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### セキュアデジタル

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### マルチメディア

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### メモリスティック

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


\*アダプタが必要



1. 上部パネルを固定しているネジ4本を外します



2. 支持用ビームを固定するネジ4本を外し、支持用ビームを外します



3. 底部パネルにマザーボード用スペーサーを挿します



7. ハードディスクをブラケットに固定します、5つのハードディスク・ドライブのためのスペースがある



8. 底部パネルに冷却ファンを固定しているネジ6本を外します



9. 冷却ファンブラケットを外します



13. Raptor Xをインストールしたブラケットをフロントパネルに戻し、図のように4本のネジで固定します



14. ファンをファンブラケットに入れ、ネジで固定します



15. ファンを取り付けたファンブラケットをケースに戻し、図のようにネジで固定します



19. ブラケットを引き上げて外します




20. インストールする光学ドライブとブラケットを取り出します



21. 光学ドライブをブラケットに入れ、図のようにネジで固定します。





4. マザーボードをスペースの上に置き、確実に固定します




5. ハードディスクドライブブラケットを固定しているネジ4本を外します



6. ハードディスクドライブブラケットを外します




10. Raptor X ブラケットを固定しているネジ4本を外します



11. Raptor X ブラケットを外します



12. Raptor X をブラケットに入れ、ネジで固定します



16. ハードディスクをインストールしたハードディスクドライブブラケットを冷却ファンブラケット上部にネジで固定します




17. 光学ドライブブラケットを固定しているネジを外します



18. まず光学ドライブブラケットを図のように後部パネル側に引きます



22. 光学ドライブをインストールしたブラケットをケースに戻し、図のようにネジで固定します



23. 電源をインストールします



24. 次にサポート支柱を再び取り付ければ、ケースの上部パネルを戻し、図のようにネジ4本で固定します



CW01/CW01-WD のインストールは完了です



# CWOI

功能強大又多變化的伺服器機殼



專為電腦愛好者和家庭劇院而推出的CWO1擁有SilverStone LC18的最頂級散熱規劃。專業的設計師不僅重新創造了一個機殼，且又進一步作最佳化調整，為用戶增加使用上調整彈性，例如電源供應器雙向安置方式，和多種硬碟安裝方式來容納多種高階顯示卡、介面卡。CWO1簡單又典雅面板具備著0.25英吋鍍金的音源接孔，支援Creative Lab Sound Blaster Live!/Audigy/X-Fi系列的音效卡，也讓CWO1顯得格外亮眼。如果能同時滿足家庭劇院與傳統電腦愛好者，CWO1將是最優的選擇。

## 產品規格

|         |                                                                               |                                  |                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 材 質     | 鋁面板, 1.5mm鋁身                                                                  |                                  |                                  |
| 顏 色     | 黑 & 銀                                                                         |                                  |                                  |
| 主 機 板   | Standard ATX, Micro ATX                                                       |                                  |                                  |
| 型 號     | SST-CW01B (黑)                                                                 |                                  | SST-CW01B-WD (黑)                 |
|         | SST-CW01S (銀)                                                                 |                                  |                                  |
| 磁 架     | 外 置                                                                           | 5.25" x 2, 3.5" x 1              |                                  |
|         | 內 置                                                                           | SST-CW01                         | 3.5" x 5                         |
|         |                                                                               | SST-CW01-WD                      | 3.5" x 6                         |
| 冷 卻 系 統 | 下 側                                                                           | SST-CW01                         | 2 x 80mm 風扇 (選配)                 |
|         |                                                                               | SST-CW01-WD                      | 2 x 80mm 風扇 (進風), 2050rpm, 21dBA |
|         | 後 方                                                                           | 2 x 80mm 風扇 (出風), 2050rpm, 21dBA |                                  |
|         | 兩 側                                                                           | CPU & 電源供應器 散熱孔                  |                                  |
| 擴 充 卡 槽 | 7                                                                             |                                  |                                  |
| 前置I/O介面 | USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, 1/4" audio jack x 1<br>1/4" MIC jack x 1, 52合1 讀卡機. |                                  |                                  |
| 電源供應器   | 標準PS2 (ATX) 選配                                                                |                                  |                                  |
| 尺 寸     | 425 mm (寬) x 170mm (高) x 443 mm (深)                                           |                                  |                                  |

# CW01-WD

為Raptor X打造的伺服機殼



為電腦愛好者和家庭劇院而推出的CW01-WD擁有SilverStone LC18的最頂級規劃，加上美麗透明視窗所展示的Western Digital Raptor X硬碟。這特別版採用全鋁合金製造，為用戶增加使用上調整彈性，電源供應器採用雙向安裝方式，和多種硬碟安裝方法來容納多種高階顯示卡、介面卡。CW01-WD的簡單又典雅面板具備著0.25英吋鍍金音源接孔，前置I/O介面插孔，高精密機器割成的壓克力視窗。如果您需要的是頂級硬碟與伺服機殼來滿足需求，CW01-WD將是最佳的選擇。

## 讀卡機可支援

### Smart Media

SM, SSFDC, SM Ram, XD

### Compact Flash

CF I, CF II, Hitachi Microdrive, IBM Microdrive, Magicstor, HS-CF, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra CF, Ultra II CF, Ultra-X CF

### Secure Digital

SD, HS SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD plus, SD Elite Pro, \*Mini-SD, \*Micro SD, \*T Flash, \*C-Flash

### Multimedia

MMCI, MMCII, HS MMC, DV-RS-MMC, \*MMC Mobile, \*RS MMC, \*RS MMC Mobile, \*HS RS MMC


### Memory Stick

MS, MS Magic Gate, MS Pro, MS Pro(MG), Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS Pro, HS MS MG Pro, MS Select, MS Pro Ultra II, \*MS Duo, \*MS Duo(MG), \*MS Pro Duo, \*MS Pro Duo(MG), \*HS MS Pro Duo, \*HS MS MG Pro Duo, \*MS Pro Duo Ultra II, \*MS Rom


\*需要轉接延長模組




1. 將外蓋的4顆螺絲鬆開取下




2. 將支架4顆螺絲鬆開，再取下  
支架



3. 將主板螺柱鎖護在底板上




7. 將硬碟鎖入硬碟架內，硬碟架  
可裝5個硬碟



8. 將底板風扇架6顆螺絲鬆開



9. 取下風扇架



13. 將Raptor X 架4顆螺絲鎖回  
面板固定



14. 將風扇先裝入風扇架中



15. 再將風扇架放回機身鎖護固定




19. 再向上拉起



20. 將預裝入光碟機與光碟機架取  
出



21. 將光碟機固定在光碟機架中  
鎖護



4. 將主機板鎖護在機身螺柱上




5. 將硬碟架4顆螺絲鬆開




6. 取下硬碟架




10. 打開Raptor X 架4顆固定螺絲



11. 將Raptor X 架取出



12. 將Raptor X 鎖入固定架中



16. 再將硬碟架放在風扇架上鎖護固定



17. 將光碟機架的上固定螺絲鬆開



18. 先將硬碟架向後推到底後



22. 在將光碟機放回機身中，將光碟機架上固定螺絲鎖緊固定



23. 裝入電源供應器



24. 把支架鎖回機殼裡，然後將上蓋蓋上把4顆螺絲鎖回



CW01 / CW01-WD 完成組裝



## Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty Period- 1 year from the date of purchase.

---

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

---

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product.

If you have any comment or suggestion, please email to [support@silverstonetek.com](mailto:support@silverstonetek.com).

Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by  
your salesperson at the time of purchase.

Store :

Purchaser :

Purchase date :

Model No. :

Serial No. :