85MM

140MM

STRICH

SPT-20

Wireless Music Pedal

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
ユーザーマニュアル
Manual del usuario
Manuale dell'utente
使用说明书

ENGLISH

THANK YOU FOR CHOOSING
STRICH HANDS-FREE PAGE TURNER!

Thank you for purchasing the SPT-20 Bluetooth Music Pedal. The SPT-20 works with many apps for Apple iOS, iPhones, iPads, and iPods, Bluetooth-equipped Android devices, and Bluetooth-equipped PCs and MACs. You will find two foot-pedal switches on the left and right sides of the middle panel, controlling left and right movement or up and down movement within your favorite app.

RECOMMENDED APPS

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

BASIC FUNCTIONS

1.Modes
On the center panel, 5 buttons represent 5 different modes. The different modes are used to send different commands to your favorite app and selected device. Yellow LED indicates which mode is selected. (Note: different apps use different modes, so make sure to experiment with the different modes to determine which works with your favorite app).

In the table below, each mode button is listed with its function and use:

Panel


Mode	Pedal Left	Pedal Right
	Pg Up	Pg Dn
	Left Arrow	Right Arrow
	Up Arrow	Dn Arrow
	Left Mouse Click	Right Mouse Click
	Space	Enter

2.Power On/Off and Power Level
● **Indicators**
ON: Indicates that the SPT-20 is receiving power and is ready to setup/use.
OFF: Indicates that the SPT-20 is not receiving power or has been turned off manually.
● **Power Level**
First, check the battery power level before you start using the product. To do this, the power toggle switch must be turned on, and the LED indicator will light up with a specific color, suggesting the battery power level as listed below:
(Note: To save power, the DBM-1 will activate the sleep function after 25 minutes of no operation. To use it again, simply press down either of the pedals, and it will awake from sleep mode and be ready to operate again.

Colors	Battery Power
Green	Above 60%
Blue	Above 30%
Red	Above 20%

3.Repeat On/Off
The purpose of Repeat Mode is to scroll quickly through pages without having to continuously press the pedal until reaching the desired page.
● **Indicators**
ON: If the Repeat indicator is ON, pressing and holding the foot pedal will send continuous commands to the host computer/ device. Pressing the right pedal, for example, will trigger an unlimited series of Right Arrow commands, which would quickly turn through multiple pages.
OFF: If the Repeat indicator is OFF, pressing and holding the foot pedal will send a single command to the host computer/ device. Pressing the right pedal, for example, will trigger a single Right Arrow command.

4.Pairing the Pedal
① To pair the pedal, first turn on the Bluetooth on the host device (Windows PC, Mac, iPad, iPhone, Android tablet, or smartphone).
② Next, turn on the SPT-20 using the power toggle switch.
③ In the Bluetooth settings of the host device, select the "Bluetooth Music Pedal" to connect.
The pairing and synchronizing process will flash through multiple colors and last a few seconds and even up to a minute to complete. Once the pedal's LED has stopped flashing rapidly and the device prompts "connected", the pedal is fully paired with the host device and ready to use.
(**Note:** If the SPT-20 gets out of the connectivity range of 10 meters, the pedal will automatically disconnect, and the Reconnected State will engage. The LED indicator will flash rapidly for 10 seconds, and its color will correspond to the battery power levels.)
If you experience problems pairing, try the following:
① The first step is forgetting or removing the "Bluetooth Music Pedal" from the host device's settings.
② When the connection between both devices is deleted, repeat the original pairing process described above.
③ This time, the "Reset" Key must be pressed for 3 seconds while synchronizing for forgetting memory.
④ Make sure there are no other keyboard, mouse, or stylus Bluetooth devices connected to your device. If there are, disconnect them and try pairing the SPT-20 again.
If your iPad or iPhone pairs with the pedal successfully but the pages won' t turn, check the recommended apps.

5.Charging the Pedal
●Your SPT-20 built-in battery should last 50+ hours on a single charge. To increase the battery's lifetime, avoid charging until the battery is below 20% charge. We recommend charging once a month with normal weekly use.
● When charging, the LED indicator will show a red light near the USB port. Once fully charged, the LED will turn green.
● Charging the pedal with an electrical outlet will take approximately 3 hours to reach a 100-percent charge. Charging the pedal with a computer via USB will take approximately 7 hours to reach a 100-percent charge.
● When the Bluetooth Music Pedal is going to be used far from home or any possible power source, we recommend charging it until it reaches full capacity.

6.Virtual Keyboard
● Because the SPT-20 operates as a "keyboard ", your device will not automatically activate its built-in keyboard function when the SPT-20 is connected. So, if you need to make notes within your sheet music app or use another function that requires keyboard abilities while the SPT-20 is connected, you will need to activate the Virtual Keyboard function.
● To activate the built-in Virtual Keyboard function, hold down both left and right pedals at the same time until the keyboard shows up on the screen of the host device. To deactivate the function, both pedals must be pressed down again or select the appropriate keyboard minimum option on your device.
Please note that not all apps will respond to this feature, and you may need to disconnect the SPT-10 to utilize your device's virtual keyboard.

7.LED Indication
● Option Function Key: The yellow color indicator shows the current function key.
● Pairing State: The LED light flash for 200ms alternately and repeatedly and the color represents the battery power levels.
● Connected State: The LED flash for 500ms and stop for 1500ms repeatedly. Its color corresponds to the battery power levels.
● Reconnected State: The LED flash for 600ms and stop for 600ms within a period of 10 seconds and its color represents the battery power levels, as well.
● Offline State: The LED flash for 200ms and stop for 200ms alternately and repeatedly. Its color corresponds to the battery power levels.

SPECIFICATIONS

Model Name	SPT-20
Pairing Mode	20mA (interval not continuous current)
Sleeping Mode	30 uA
Operating Frequency	2402 - 2480 MHz
Package Contents	Hands-Free Page Turner, USB charging cable, User Guide
Dimension and Weight	186*119*37mm,0.25kg

DEUTSCH

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN
STRICH BLUETOOTH PAGE TURNER ENTSCHIEDEN HABEN!

Vielen Dank, dass Sie sich für das SPT-20 Bluetooth-Musikpedal entschieden haben. Das SPT-20 funktioniert mit vielen Apps für Apple iOS, iPhones, iPads und iPods, Android-Geräten, PCs und Macs mit Bluetooth-Funktion. Auf der linken und rechten Seite des mittleren Bedienfelds befinden sich zwei Schalter für Fußpedale, mit denen Sie die Bewegung nach links/rechts oder nach oben/unten in Ihren Lieblings-Apps steuern können.

EMPFOHLENE APPS

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

1.Modi
Die 5 Tasten auf dem mittleren Bedienfeld stehen für 5 verschiedene Modi. In verschiedenen Modi werden unterschiedliche Befehle an Ihre Lieblingsanwendungen und ausgewählten Geräte gesendet. Die gelbe LED zeigt den ausgewählten Modus an. (Hinweis: Verschiedene Anwendungen verwenden verschiedene Modi. Probieren Sie daher verschiedene Modi aus, um festzustellen, welcher Modus für Ihre Lieblings-Apps geeignet ist).

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Modustasten mit ihrer Funktion ihrem Zweck aufgeführt:

PANEL


MODUS	LINKES PEDAL	RECHTES PEDAL
	SEITE AUFWÄRTS	SEITE ABWÄRTS
	PFEIL LINKS	PFEIL RECHTS
	AUFWÄRTSPFEIL	ABWÄRTSPFEIL
	LINKER MAUSKLICK	RECHTER MAUSKLICK
	LEERTASTE	EINGABETASTE

2.Ein-/Ausschalten und Batteriestand
●**Anzeigelampe**
EIN: Zeigt an, dass das SPT-20 mit Strom versorgt wird und zur Einrichtung/Benutzung bereit ist.
AUS: Zeigt an, dass das SPT-20 nicht mit Strom versorgt wird oder manuell ausgeschaltet wurde.
● **Batteriestand**
Prüfen Sie zunächst den Batteriestand der Batterie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dazu muss der Kippschalter eingeschaltet werden und die LED-Anzeige leuchtet in einer bestimmten Farbe auf, um den Batteriestand anzuzeigen (siehe unten):
Hinweis: Aus Gründen der Energieeinsparung geht das SPT-20 nach 25 Minuten ohne Bedienung in den Ruhezustand über. Bei erneutem Gebrauch betätigen Sie einfach eines der beiden Pedale und das Gerät wacht aus dem Schlafmodus auf und ist wieder einsatzbereit.

Farben	Batteriestand
Grün	Über 60%
Blau	Über 30%
Rot	Über 20%

3.Wiederholung Ein/Aus
Der Wiederholungsmodus dient dazu, schnell durch die Seiten zu blättern, ohne ständig auf das Pedal treten zu müssen, bis die gewünschte Seite erreicht ist.
● **Anzeigelampe**
AN: Wenn die Anzeigelampe für Wiederholung auf AN steht, werden durch Drücken und Halten des Pedals fortlaufende Befehle an den Host oder das Gerät gesendet. Wenn Sie z. B. das rechte Pedal drücken, wird eine unendliche Reihe von Pfeil-Rechts-Befehlen ausgelöst, die schnell durch mehrere Seiten blättern würden.
AUS: Wenn die Anzeigelampe für Wiederholung auf AUS steht, wird durch Drücken und Halten des Pedals ein einzelner Befehl an den Host oder das Gerät gesendet. Wenn Sie z. B. das rechte Pedal drücken, wird ein einzelner Pfeil-Rechts-Befehl ausgelöst.

4.Koppeln der Pedale
① Aktivieren Sie zum Koppeln der Pedale zunächst die Bluetooth-Funktion auf dem Host-Gerät (Windows-PC, Mac, iPad, iPhone, Android-Tablet oder Android-Smartphone).
② Schalten Sie dann das SPT-20 mit dem Kippschalter ein.
③ Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Host-Geräts das „Bluetooth Music Pedal" zur Verbindung aus.
Die Anzeigelampe blinkt während des Kopplungs- und Synchronisierungsvorgangs mehrere Sekunden oder bis zu einer Minute lang in verschiedenen Farben. Sobald die LED des Pedals nicht mehr schnell blinkt und das Gerät „Connected" meldet, ist das Pedal vollständig mit dem Host-Gerät gekoppelt und einsatzbereit.
(**Hinweis:** Wenn sich das SPT-20 außerhalb der Reichweite von 10 Metern befindet, trennt das Pedal automatisch die Verbindung und bereitet sich auf eine erneute Verbindung vor. Die LED-Anzeige blinkt 10 Sekunden lang schnell und ihre Farbe entspricht dem Batteriestand).
Wenn Sie Probleme beim Koppeln haben, versuchen Sie bitte Folgendes:
① Löschen Sie zunächst „Bluetooth Music Pedal" aus den Einstellungen des Host-Geräts.
② Wiederholen Sie den obigen Kopplungsvorgang, nachdem die Verbindung zwischen den beiden Geräten gelöscht wurde.
③ Sie müssen die „Reset"-Taste während der Synchronisierung 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Speichern zu löschen.
④ Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Bluetooth-Geräte wie Tastatur, Maus oder Stylus mit Ihrem Gerät verbunden sind. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie sie und koppeln Sie das SPT-20 erneut.
Wenn Ihr iPad oder iPhone erfolgreich mit dem Pedal gekoppelt wurde, aber die Seiten sich nicht umblättern lassen, prüfen Sie bitte die empfohlenen Apps.

5.Aufladen der Pedale
●Der eingebaute Akku von SPT-20 sollte mit einer einzigen Ladung mehr als 50 Stunden halten. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Akku bitte erst auf, wenn er unter 20% ist. Es wird empfohlen, den Akku bei normalem wöchentlichem Gebrauch einmal im Monat aufzuladen.
●Die LED-Anzeige in der Nähe des USB-Anschlusses leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige grün.
●Es dauert etwa 3 Stunden, um das Pedal über eine Steckdose vollständig aufzuladen. Es dauert etwa 7 Stunden, um das Pedal über einen USB-Anschluss des Computers vollständig aufzuladen.
●Wenn das Bluetooth-Musikpedal nicht zu Hause oder an einer anderen möglichen Stromquelle verwendet werden soll, wird es empfohlen, das Gerät voll aufzuladen.

6.Virtuelle Tastatur
●Da das SPT-20 als „Tastatur" arbeitet, aktiviert Ihr Gerät nicht automatisch seine integrierte Tastaturfunktion, wenn das SPT-20 verbunden ist. Daher müssen Sie die virtuelle Tastaturfunktion aktivieren, wenn Sie Notizen in der App machen oder andere Funktionen nutzen möchten, die eine Tastaturfunktion erfordern, während das SPT-20 verbunden ist.
●Um die integrierte virtuelle Tastatur zu aktivieren, halten Sie beide Pedale gleichzeitig gedrückt, bis die Tastatur auf dem Bildschirm des Host-Geräts angezeigt wird. Um die Funktion zu deaktivieren, müssen beide Pedale erneut gedrückt werden oder die entsprechende Minimaloption der Tastatur auf dem Gerät ausgewählt werden.
Hinweis: Nicht alle Apps reagieren auf diese Funktion. Sie müssen möglicherweise das SPT-20 trennen, um die virtuelle Tastatur des Geräts zu verwenden.

7.LED-Anzeige
●Optionstaste für Funktion: Die gelbe Anzeigelampe zeigt die aktuelle Funktionstaste an.
●Status während der Kopplung: Die LED blinkt abwechselnd und wiederholt für 200 ms. Ihre Farbe entspricht dem Batteriestand.
●Status nach der Verbindung: Die LED blinkt wiederholt für 500 ms und stoppt für 1500 ms. Ihre Farbe entspricht dem Batteriestand.
●Status nach der erneuten Verbindung: Die LED blinkt für 600ms und stoppt für 600ms innerhalb von 10 Sekunden. Ihre Farbe entspricht auch dem Batteriestand.
●Offline-Status: Die LED blinkt für 200ms und stoppt für 200ms abwechselnd und wiederholt. Ihre Farbe entspricht auch dem Batteriestand.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	SPT-20
Kopplung-Modus	20 mA (Intervall, nicht Dauerstrom)
Schlafmodus	30 uA
Betriebsfrequenz	2402 - 2480 MHz
Lieferumfang	Bluetooth Page Turner, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung
Abmessungen und Gewicht	186*119*37mm,0.25kg

FRANÇAIS

MERCI D'AVOIR CHOISI LE
TOURNEUR DE PAGE MAINS LIBRES STRICH !

Merci d'avoir acheté la Pédale de Tourne de Page Bluetooth SPT-20 . Le SPT-20 fonctionne avec de nombreuses applications pour Apple iOS, iPhones, iPads et iPods, les appareils Android équipés de Bluetooth et les PC et MAC équipés de Bluetooth. Vous trouverez deux commutateurs à pédale sur les côtés gauche et droite du panneau central, contrôlant les mouvements vers la gauche et la droite ou vers le haut et le bas dans votre application préférée.

APPS RECOMMANDÉES

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

FONCTIONS DE BASE

1.Modes
Sur le panneau central, 5 boutons représentent 5 modes différents. Les différents modes sont utilisés pour envoyer différentes commandes à votre application préférée et à l'appareil sélectionné. La LED jaune indique le mode sélectionné. (Remarque : Les différentes applications utilisent des modes différents, assurez-vous donc d'expérimenter les différents modes pour déterminer celui qui fonctionne avec votre application préférée.)

Dans le tableau ci-dessous, chaque bouton de mode est répertorié avec sa fonction et son utilisation :

PANNEAU


MODE	PÉDALE GAUCHE	PÉDALE DROITE
	PAGE PRÉCÉDENTE	PAGE SUIVANTE
	FLÈCHE GAUCHE	FLÈCHE DROITE
	FLÈCHE HAUT	FLÈCHE BAS
	CLIC GAUCHE DE LA SOURIS	CLIC DROITE DE LA SOURIS
	ESPACE	ENTRER

2.Mise Sous/Hors Tension et Niveau de Charge de la Batterie
● **Indicateurs**
ON: Indique que le SPT-20 est alimenté et qu'il est prêt à être configuré/utilisé.
OFF: Indique que le SPT-20 n'est pas alimenté ou qu'il a été mis hors tension manuellement.
● **Niveau de Charge de la Batterie**
Tout d'abord, vérifiez le niveau de charge de la batterie avant de commencer à utiliser le produit. Pour ce faire, l'interrupteur à bascule doit être activé, et l'indicateur LED s'allumera dans une couleur spécifique, suggérant le niveau de charge de la batterie comme répertorié ci-dessous :
(**Remarque :** Pour économiser de l'énergie, le SPT-20 activera la fonction de mise en veille après 25 minutes d'inactivité. Pour l'utiliser à nouveau, il suffit d'appuyer sur l'une ou l'autre des pédales pour qu'il se réveille du mode veille et soit prêt à fonctionner à nouveau.

Couleurs	Niveau de Charge de la Batterie
Vert	Supérieur à 60%
Bleu	Supérieur à 30%
Rouge	Supérieur à 20%

3.Répétition On/Off
Le but du mode Répétition est de faire défiler rapidement les pages sans avoir à appuyer continuellement sur la pédale jusqu'à ce que l'on atteigne la page souhaitée.
● **Indicateurs**
ON : Si l'indicateur de répétition est allumé, le fait d'appuyer sur la pédale et de la maintenir enfoncée enverra des commandes continues à l'ordinateur/appareil hôte. Le fait d'appuyer sur la pédale droite, par exemple, déclenchera une série illimitée de commandes Flèche Droite, ce qui permettrait de tourner rapidement plusieurs pages.
OFF : Si l'indicateur de répétition est éteint, le fait d'appuyer sur la pédale et de la maintenir enfoncée enverra une commande unique à l'ordinateur/appareil hôte. Le fait d'appuyer sur la pédale droite, par exemple, déclenchera une seule commande Flèche Droite.commande Flèche Droite.

4.Jumelage de la Pédale
① Pour jumeler la pédale, activez d'abord le Bluetooth sur l'appareil hôte (PC Windows, Mac, iPad, iPhone, tablette Android ou smartphone).
② Puis mettez le SPT-20 sous tension à l'aide de l'interrupteur à bascule.
③ Dans les paramètres Bluetooth de l'appareil hôte, sélectionnez la « Bluetooth Music Pedal » pour la connecter. Le processus de jumelage et de synchronisation clignotera en plusieurs couleurs et durera quelques secondes, voire jusqu'à une minute. Une fois que la LED de la pédale a cessé de clignoter rapidement et que l'appareil diffuse un message vocal « Connected », la pédale est entièrement jumelée avec l'appareil hôte et prête à être utilisée.
(**Remarque:** Si le SPT-20 sort de la portée de connectivité de 10 mètres, la pédale se déconnectera automatiquement et l'état de reconnexion s'enclenchera. L'indicateur LED clignotera rapidement pendant 10 secondes, et sa couleur correspondra aux niveaux de charge de la batterie.)
Si vous rencontrez des problèmes de jumelage, essayez ce qui suit :
① La première étape consiste à oublier ou à retirer la « Bluetooth Music Pedal » des paramètres de l'appareil hôte.
② Lorsque la connexion entre les deux appareils est supprimée, répétez le processus de jumelage original décrit ci-dessus.
③ Cette fois, la touche « Reset » doit être appuyée pendant 3 secondes lors de la synchronisation pour oublier la mémoire.
④ Assurez-vous qu'aucun autre clavier, souris, stylet ou appareil Bluetooth n'est connecté à votre appareil. Si c'est le cas, déconnectez-les et ressayez de jumeler le SPT-20 .
Si votre iPad ou iPhone est jumelé avec la pédale avec succès mais que les pages ne se tournent pas, vérifiez les applications recommandées.

5.Recharge de la Pédale
●La batterie intégrée de votre SPT-20 devrait durer plus de 50 heures avec une seule charge. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, évitez de la recharger jusqu'à ce qu'elle soit en dessous de 20% de charge. Nous recommandons de recharger une fois par mois dans le cadre d'une utilisation hebdomadaire normale.
● Lors de la charge, l'indicateur LED affichera une lumière rouge près du port USB. Une fois entièrement chargé, la LED deviendra verte.
● Charger la pédale avec une prise électrique prendra environ 3 heures pour atteindre un niveau de charge à 100%. Charger la pédale avec un ordinateur via USB prendra environ 7 heures pour atteindre un niveau de charge à 100%.
●Lorsque la Pédale Tourne-Page Bluetooth doit être utilisée loin de la maison ou de toute source d'alimentation possible, nous recommandons de la charger jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine capacité.

6.Clavier Virtuel
● Comme le SPT-20 fonctionne comme un « Keyboard », votre appareil n'activera pas automatiquement sa fonction de clavier intégré lorsque le SPT-20 est connecté. De ce fait, si vous devez prendre des notes dans votre application de partition de musique ou utiliser une autre fonction nécessitant des capacités de clavier lorsque le SPT-10 est connecté, vous devrez activer la fonction de Clavier Virtuel.
● Pour activer la fonction de clavier virtuel intégré, maintenez les deux pédales gauche et droite enfoncées en même temps jusqu'à ce que le clavier s'affiche sur l'écran de l'appareil hôte. Pour désactiver la fonction, il faut appuyer à nouveau sur les deux pédales ou sélectionner l'option minimale de clavier approprié sur votre appareil.
Veuillez noter que les applications ne répondent pas toutes à cette fonction et que vous devrez peut-être déconnecter le SPT-20 pour utiliser le clavier virtuel de votre appareil.

7.Indication LED
● Touche d'Option de Fonction : L'indicateur de couleur jaune indique la touche de fonction actuelle.
● État de Jumelage : La lumière LED clignote pendant 200ms alternativement et de manière répétée et la couleur représente les niveaux de charge de la batterie.
● État Connecté : La LED clignote pendant 500ms et s'arrête pendant 1500ms de manière répétée. Sa couleur correspond aux niveaux de charge de la batterie.
● État Reconnecté : La LED clignote pendant 600ms et s'arrête pendant 600ms dans une période de 10 secondes et sa couleur représente également les niveaux de charge de la batterie.
● État Hors Ligne : La LED clignote pendant 200ms et s'arrête pendant 200ms alternativement et de manière répétée. Sa couleur correspond aux niveaux de charge de la batterie.

SPÉCIFICATIONS

Nom du Modèle	SPT-20
Mode de Jumelage	20mA (intervalle et non courant continu)
Mode Veille	30 uA
Fréquence de Fonctionnement	2402 - 2480 MHz
Contenu du Paquet	Tourneur de Page Mains Libres, Câble de Charge USB, Guide de l'Utilisateur
Dimensions et Poids	186*119*37mm,0.25kg

日本語

このたびは、STRICH の製品をお買
い上げいただきまことにありがとうございます。

このたびはBluetoothミュージックペダル SPT-20 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。SPT-20 は、Apple iOS、iPhone、iPad、iPod、Bluetoothを搭載したAndroid デバイス、Bluetoothを搭載したPCおよびMAC用の多くのアプリに対応しています。左右に2つのフットペダルスイッチが設けられており、お気に入りのアプリ内での左右・上下の動きをコントロールすることができます。

推奨アプリ

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

基本機能

1.モード
中央パネルの5つのボタンは5つの異なるモードを表します。異なるモードを使用して、お気に入りのアプリや選択したデバイスにコマンドを送信することができます。黄色の LEDは、選定したモードを示します(ご注意:アプリごとに使用するモードが異なるため、必ず各モードを試して、お気に入りのアプリでどのモードが機能するか確認してください)。

パネル


モード	左ペダル	右ペダル
	ページを戻す	ページを進める
	左矢印	右矢印
	上矢印	下矢印
	マウスの左クリック	マウスの右クリック
	スペース	エンター

2.電源オン/オフとパワーレベル
● **インジケーター**
点灯:電源がオンになり、設定/使用の準備ができていることを示します。
消灯:電源がオフになっています。または手動で電源を切っていることを示します。
● **パワーレベル**
ご使用前にバッテリー残量を確認してください。そのために、電源スイッチをオンにする必要があります。LEDインジケーターが特定の色に点灯します。次に示すようにバッテリー残量を示します。
(**ご注意:**電力を節約するため、SPT-20 は25分間操作されないと休眠モードに入ります。再度使用するには、どちらかのペダルを踏むだけで休眠モードから復帰します。)

カラー	バッテリー
緑	60%以上
青	30%以上
赤	20%以上

3.リピートオン/オフ
リピートモードは、目的のページを表示するまでペダルを踏み続ける必要がなく、ページをすばやくめくることができます。
● **インジケーター**
点灯:リピートインジケーターがオンになっている状態で、フットペダルを押し続けると、ホストコンピューター/デバイスに連続コマンドが送信されます。たとえば、右ペダルを押すと、無制限の一連の右矢印コマンドがトリガーされ、複数のページをすばやくめくることができます。
消灯:リピートインジケーターがオフになっている状態で、フットペダルを押し続けると単一のコマンドがホストコンピューター/デバイスに送信されます。たとえば、右ペダルを押すと、単一の右矢印コマンドがトリガーされます。

4.ペダルのペアリング
①ペダルをペアリングするには、まずホストデバイス(Windows PC、Mac、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン)のBluetoothをオンにする必要があります。
②電源スイッチをオンにしてSPT-20 の電源を入れます。
③ホストデバイスのBluetooth設定で「Bluetooth Music Pedal」を選択して接続します。
ペアリングと同期中にLEDが複数の色で点滅し、完了するまでに数秒、状況によっては 1分ほどかかります。LEDの点滅が止まり、デバイスに「接続されました」というメッセージが表示されると、ペダルはホストデバイスとペアリングされ、使用できるようになります。
(**ご注意:**SPT-20 が10Mの有効通信範囲から離れると、接続が自動的に切断され、再接続待ち状態になります。LEDインジケーターが10秒間すばやく点滅し、色はバッテリー残量を表しています。

ペアリング中に問題があった場合は、次のことを試してください。
①ホストデバイスの設定から「Bluetooth Music Pedal」を削除します。
②二台のデバイス間の接続が削除された場合は、上記のペアリング手順に従って再度お試しください。
③前の記憶をクリアするには、ペアリング中に「リセット」ボタンを3秒間押す必要があります。
④デバイスが他のキーボード、マウス、またはスタイラスデバイスに接続されているか確認してください。接続されている場合は、接続を解除してから SPT-20 と再度ペアリングしてみてください。
iPadやiPhoneがペダルにペアリングされてもページがめくれない場合は、推奨アプリを確認してください。

5.ペダルの充電
●SPT-20 は1回フル充電すると50時間以上使用できます。バッテリーの寿命を延ばすために、バッテリー残量が20%になる前に充電してください。毎週使用する場合は、月に１回充電することをお勧めします。
●充電中はUSBポートの近くのLEDインジケーターが赤色に点灯します。充電完了後にLEDが緑色に変わります。
●コンセントを使ってペダルを充電する場合は、100%まで約3時間かかります。コンピューターのUSB経由でペダルを充電する場合は、100%まで約7時間かかります。
●自宅や電源から離れた場所で使用する場合は、フル充電してから使用することをお勧めします。

6.仮想キーボード
●SPT-20 は「キーボード」として動作するため、SPT-20 を接続しても、デバイスの内蔵キーボード機能は自動的に有効になりません。SPT-20 との接続中に楽譜アプリ内で音符を作成したり、キーボード機能を必要とする別の機能を使用したりする必要がある場合は、仮想キーボード機能を有効にする必要があります。
●内蔵の仮想キーボード機能を有効にするには、ホストデバイスの画面にキーボードが表示されるまで、左右のペダルを同時に押し続けます。この機能を無効にしたい場合は、両方のペダルをもう一度押すか、デバイスで適切なキーボードの最小値オプションを選択する必要があります。
すべてのアプリがこの機能に対応するわけではないことに注意してください。デバイスの仮想キーボードを使用するには、SPT-20 を切断する必要とする場合があります。

7.LEDインジケーター
● オプションファンクションキー:黄色のインジケータは、現在のファンクションキーを示します。
● ペアリング状態: LEDライトが200ms秒間交互に繰り返し点滅し、色はバッテリー残量を表しています。
● 接続状態:LEDが500ms点滅、1500ms停止することを繰り返します。色はバッテリー残量を表しています。
● 再接続待ち状態: LEDは10 秒以内に600ms点滅し、600ms停止します。色はバッテリー残量を表しています。
● オフライン状態:LEDが200ms点滅、200ms 停止を交互に繰り返します。色はバッテリー残量を表しています。

製品仕様

モデル	SPT-20
ペアリングモード	20mA (間歇電流)
休眠モード	30uA
動作周波数	2402～2480MHz
同梱物	ハンズフリーページターナー、USB充電ケーブル、取扱説明書
寸法と重量	186*119*37mm,0.25kg

ESPAÑOL

¡GRACIAS POR ELEGIR EL PASADOR DE
PÁGINAS MANOS LIBRES STRICH!

Gracias por comprar el Pedal Musical Bluetooth SPT-20 . El SPT-20 funciona con muchas aplicaciones de Apple iOS, iPhones, iPads e iPods, dispositivos Android equipados con Bluetooth, y computadoras y MAC equipados con Bluetooth. Encontrará dos interruptores de pedal a la izquierda y a la derecha del panel central, que controlan el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo en sus aplicaciones favoritas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

FUNCIONES BÁSICAS

1. Modos
Los 5 botones en el panel central representan 5 modos diferentes. Se utilizan diferentes modos para enviar diferentes comandos a sus aplicaciones favoritas y dispositivos seleccionados. Un LED amarillo indica qué modo está seleccionado. (Nota: las diferentes aplicaciones usan diferentes modos, así que asegúrese de probar los diferentes modos para ver cuál funciona para su aplicación favorita).
La siguiente tabla enumera la función y el uso de cada botón de modo:

PANEL


MODO	PEDAL IZQUIERDO	PEDAL DERECHO
	PÁGINA ARRIBA	PÁGINA ABAJO
	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA DERECHA
	FLECHA ARRIBA	FLECHA ABAJO
	CLIC IZQUIERDO DEL RATÓN	CLIC DERECHO DEL RATÓN
	ESPACIO	ENTER

2.Encendido/Apagado y Nivel de Carga
● **Indicadores**
ENCENDIDO: Indica que el SPT-20 está recibiendo energía y está listo para configurarse/usarse.
APAGADO: Indica que el SPT-20 no está recibiendo energía o que se ha apagado manualmente.
● **Nivel de carga**
Primero, verifique el nivel de la batería antes de comenzar a usar el producto. Para hacer esto, el interruptor de palanca de alimentación debe estar encendido, y el indicador LED se iluminará en un color específico, indicando el nivel de la batería de la siguiente manera:
(**Nota:** para ahorrar energía, el SPT-20 entrará en modo de suspensión después de 25 minutos de inactividad. Para reanudar el uso, simplemente presione cualquiera de los pedales, y se despertará del modo de suspensión y estará listo para usarse nuevamente.

Colores	Carga de Batería
Verde	Aprox. 60%
Azul	Aprox. 30%
Rojo	Aprox. 20%

3.Repetición Activada/Desactivada
El propósito del Modo Repetición es desplazarse rápidamente por las páginas sin pisar continuamente el pedal hasta llegar a la página deseada.
● **Indicadores**
ON: Si el indicador de Repetición está en ON, al mantener pulsado el pedal se enviarán comandos continuos al host/dispositivo. Por ejemplo, al presionar el pedal derecho se activará una serie infinita de comandos de Flecha Derecha que se desplazarán rápidamente por varias páginas.
OFF: Si el indicador de Repetición está en OFF, al mantener pulsado el pedal se enviará un único comando al host/dispositivo. Por ejemplo, al presionar el pedal derecho se activará un solo comando de Flecha Derecha.

4.Emparejar el Pedal
① Para emparejar el pedal, primero active Bluetooth en el dispositivo host (PC con Windows, Mac, iPad, iPhone, tableta con Android o teléfono inteligente).
② Luego encienda el SPT-20 con el interruptor de palanca de alimentación.
③ Seleccione "Pedal Musical Bluetooth" en la configuración de Bluetooth del dispositivo host para conectarse.
El proceso de emparejamiento y sincronización parpadea en varios colores y puede tardar unos segundos o incluso hasta un minuto en completarse. Una vez que el LED del pedal deja de parpadear rápidamente y el dispositivo indica "Conectado, el pedal está completamente emparejado con el dispositivo host y listo para usar.
(**Nota**: si el SPT-10 sale del rango de conexión de 10 metros, el pedal se desconectará automáticamente y entrará en el Estado de Reconexión. El indicador LED parpadeará rápidamente durante 10 segundos, cuyo color corresponde al nivel de carga del batería).
Si experimenta problemas de emparejamiento, intente lo siguiente:
① El primer paso es olvidar o eliminar el "Pedal Musical Bluetooth" de la configuración del dispositivo host.
② Cuando se elimine la conexión entre los dos dispositivos, repita el proceso de emparejamiento original anteriormente descrito.
③ Esta vez, debe mantener presionado el botón "Reset" durante 3 segundos mientras sincroniza para olvidar la memoria.
④ Asegúrese de que no haya ningún otro teclado, ratón, lápiz óptico o dispositivo Bluetooth conectado a su dispositivo. Si existe, desconéctelo e intente emparejar el SPT-20 nuevamente.
Si su iPad o iPhone se empareja correctamente con el pedal pero las páginas no pasan, consulte las aplicaciones recomendadas.

5.Cargar el Pedal
● La batería incorporada del SPT-20 debería durar más de 50 horas con una sola carga. Para prolongar la vida útil de la batería, evite cargarla por debajo del 20 %. Recomendamos cargar una vez al mes para un uso normal semanal.
● Durante la carga, el indicador LED mostrará una luz roja cerca del puerto USB. Cuando esté completamente cargada, la luz LED se volverá verde.
● Cargar el pedal con un tomacorriente tarda aproximadamente 3 horas en llegar al 100 %. Cargar el pedal a través de USB de una computadora tarda aproximadamente 7 horas en llegar al 100 %.
● Recomendamos cargar completamente el Pedal Musical Bluetooth cuando sea el momento de salir de casa o lejos de cualquier fuente de alimentación potencial.

6.Teclado Virtual
● Dado que el SPT-20 funciona como un "tecladq" su dispositivo no activa automáticamente su función de teclado incorporado cuando el SPT-20 está conectado. Por lo tanto, si necesita tomar notas en una aplicación de hojas de partituras o usar otras funciones que requieren habilidades de teclado mientras el SPT-20 está conectado, deberá activar la función de Teclado Virtual.
● Para activar la función de Teclado Virtual incorporado, mantenga presionados los pedales izquierdo y derecho simultáneamente hasta que aparezca el teclado en la pantalla del dispositivo host. Para desactivar la función, vuelva a presionar ambos pedales o seleccione la opción de teclado mínimo adecuada en su dispositivo.
Tenga en cuenta que no todas las aplicaciones responderán a esta función y es posible que deba desconectar el SPT-20 para usar el teclado virtual del dispositivo.

7.Indicación LED
● Tecla de Función de Opción: El indicador de color amarillo muestra la tecla de función actual.
● Estado de Emparejamiento: La luz LED parpadea de manera alternativa y repetida durante 200 ms, y el color representa el nivel de la batería.
● Estado de Conexión: El LED parpadea repetidamente durante 500 ms y se detiene durante 1500 ms. Su color corresponde al nivel de la batería.
● Estado de Reconexión: El LED parpadea durante 600 ms y se detiene durante 600 ms en 10 segundos; su color también representa el nivel de la batería.
● Estado de Desconexión: El LED parpadea de manera alternativa y repetida durante 200 ms y se detiene durante 200 ms. Su color corresponde al nivel de la batería.

ESPECIFICACIONES

Modelo	SPT-20
Modo de Emparejamiento	20 mA (intervalo no CC)
Modo de Suspensión	30 uA
Frecuencia Operativa	2402 - 2480 MHz
Contenidos del Embalaje	Pasador de Página Manos Libres, cable de carga USB, Manual del Usuario
Dimensión y Peso	186*119*37mm,0.25kg

ITALIANO

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO
PEDALE VOLTAPAGINE A MANI LIBERE STRICH !

Grazie per aver acquistato questo Pedale Voltapagine Bluetooth SPT-20 . Il SPT-20 funziona con molte APP per Apple iOS, iPhone, iPad e iPod, dispositivi Android dotati di Bluetooth, PC e MAC dotati di Bluetooth. Sul lato destro e sinistro del pannello centrale sono presenti due interruttori a pedale che servono per controllare il movimento verso sinistra e verso destra o verso l' alto e verso il basso nell'APP preferita.

APP RACCOMANDATE

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

FUNZIONI BASE

1. Modalità
Sul pannello centrale sono presenti 5 pulsanti che rappresentano 5 diverse modalità. Le diverse modalità servono per inviare comandi diversi all'APP preferita e al dispositivo selezionato. La spia LED gialla indica quale modalità è selezionata. (Nota Bene: Diverse APP devono utilizzare modalità diverse, quindi è necessario provare diverse modalità per determinare quale è adatta all'APP preferita).
La tabella seguente elenca la funzione e l'uso di ciascun pulsante di modalità.

Panel


Mode	Pedal Left	Pedal Right
	Pg Up	Pg Dn
	Left Arrow	Right Arrow
	Up Arrow	Dn Arrow
	Left Mouse Click	Right Mouse Click
	Space	Enter

2.Accensione/Spegnimento e Livello di Carica
● **Spia Luminosa**
ACCESA: Indica che il SPT-20 è alimentato ed è pronto per l'impostazione/uso.
SPENTA: Indica che il SPT-20 non è alimentato o è stato spento manualmente.
● **Livello di Carica**
Prima di utilizzare il prodotto, controllare il livello di carica della batteria. A tal fine, è necessario accendere il prodotto, la spia LED si accenderà con luce di colore specifico, ad indicare il livello di carica della batteria, come illustrato di seguito.
(Nota Bene: Per risparmiare energia, il SPT-20 andrà in modalità sospensione se non viene eseguita alcuna operazione entro 25 minuti. Per riprendere a utilizzarlo, basta premere uno dei pedali e il SPT-20 si risveglierà dalla modalità sospensione e sarà pronto a funzionare nuovamente.

Colore	Livello di Carica della Batteria
Verde	Oltre il 60%
Blu	Oltre il 30%
Rosso	Oltre il 20%

3. Attivazione/Disattivazione di Ripetizione
La Modalità "Repeat" serve per scorrere rapidamente le pagine senza dover premere continuamente il pedale fino ad arrivare alla pagina desiderata.
● **Spia Luminosa**
ACCESA: Quando la spia "Repeat" è ACCESA, si inviano comandi consecutivi al computer host/dispositivo host premendo e tenendo premuto il pedale. Ad esempio, si attiva una serie illimitata di comandi di "Freccia Destra" premendo il pedale destro, in modo da voltare rapidamente molteplici pagine.
SPENTA: Quando la spia "Repeat" è SPENTA, si invia un singolo comando al computer host/dispositivo host premendo e tenendo premuto il pedale. Ad esempio, si attiva un singolo comando di "Freccia Destra" premendo il pedale destro.

4.Connessione del Pedale
① Per connettere il pedale, è necessario attivare il Bluetooth del dispositivo host (PC Windows, Mac, iPad, iPhone, tablet Android o smartphone) prima.
② Successivamente, accendere il SPT-20 utilizzando l'interruttore di alimentazione.
③ Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo host, scegliere il nome "Bluetooth Music Pedal" per connettere il prodotto. Durante il processo di connessione e sincronizzazione, la spia LED del pedale voltapagine lampeggerà alternativamente in diversi colori. Il processo di connessione e sincronizzazione durerà alcuni secondi o addirittura un minuto. Quando la spia LED del pedale voltapagine smette di lampeggiare rapidamente e il dispositivo mostra il messaggio "Connected", indica che il pedale voltapagine è stato connesso correttamente al dispositivo host ed è pronto per essere utilizzato.
(**Nota Bene:** Se il SPT-20 si sposta fuori dal raggio d'azione di 10 metri, il pedale voltapagine si disconnetterà automaticamente e passerà allo Stato Riconnesso. La spia LED lampeggerà rapidamente per 10 secondi e il colore di luce corrisponderà al livello di carica della batteria.
Se si verificano problemi di accoppiamento, provare quanto segue:
① Per prima cosa, dimenticare o eliminare "Bluetooth Music Pedal" dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo host.
② Quando la connessione tra il prodotto e il dispositivo host è disconnessa, ripetere la procedura di connessione originale sopra riportata.
③ In questo tempo, premere e tenere premuto il pulsante "Reset" per 3 secondi durante la sincronizzazione per dimenticare la memoria.
④ Accertarsi che al dispositivo non sia connesso un altro dispositivo Bluetooth come tastiera, mouse o stilo. Se c'è, disconnetterlo e riprovare a connettere il SPT-20.
Se l'iPad o l'iPhone è connesso correttamente al pedale voltapagine, ma le pagine non si voltano, controllare le APP raccomandate.

5.Ricarica del Pedale Voltapagine
● La batteria integrata del SPT-20 consente oltre 50 ore di utilizzo con una carica completa. Per prolungare la vita utile della batteria, non caricarla prima che il livello di carica sia scesa al di sotto del 20%. Si consiglia di ricaricare una volta al mese in caso di utilizzo settimanale.
● Durante la ricarica, la spia LED vicino alla porta USB si illuminerà con luce rossa. Al completamento della ricarica, la spia LED diventerà verde.
● Ci vorranno circa 3 ore per caricare completamente il pedale voltapagine con una presa di corrente. Saranno necessarie circa 7 ore per caricare completamente il pedale voltapagine tramite la porta USB di un computer.
● Quando è necessario utilizzare il Pedale Voltapagine Bluetooth lontano da casa o da qualsiasi fonte di alimentazione possibile, si consiglia di caricarlo completamente in anticipo.

6.Tastiera Virtuale
● Poiché il SPT-20 funziona come una "tastiera", il dispositivo non attiverà automaticamente la sua funzione di tastiera integrata quando il SPT-20 è connesso. Pertanto, se è necessario prendere appunti nell'APP Spartiti o utilizzare un'altra funzione che richiede le funzionalità di tastiera mentre il SPT-20 è connesso, sarà necessario attivare la funzione di Tastiera Virtuale.
● Per attivare la funzione di Tastiera Virtuale integrata, premere e tenere premuti contemporaneamente i pedali destro e sinistro finché la tastiera non viene visualizzata sullo schermo del dispositivo host. Per disattivare la funzione, premere entrambi i pedali un'altra volta o scegliere la giusta opzione di minimizzazione della tastiera sul dispositivo.
Nota Bene: Non tutte le APP risponderanno a questa funzione e potrebbe essere necessario disconnettere il SPT-20 per utilizzare la tastiera virtuale del dispositivo.

7.Indicazione della Spia LED
● Pulsante di Funzione Opzione: La spia di colore giallo indica il pulsante di funzione corrente.
● Stato di Connessione: La spia LED lampeggia per 200 ms in modo alternato e ripetuto e il suo colore corrisponde al livello di carica della batteria.
● Stato Connesso: La spia LED lampeggia per 500 ms e si ferma per 1500 ms in modo ripetuto. Il suo colore corrisponde al livello di carica della batteria.
● Stato Riconnesso: La spia LED lampeggia per 600 ms e si ferma per 600 ms entro un lasso di tempo di 10 secondi e il suo colore corrisponde anche al livello di carica della batteria.
● Stato Disconnesso: La spia LED lampeggia per 200 ms e si ferma per 200 ms in modo alternato e ripetuto. Il suo colore corrisponde al livello di carica della batteria.

DATI TECNICI

Condice di Modello	SPT-20
Modalità Connessione	20mA (corrente discontinua intervallata)
Modalità Sospensione	30uA
Frequenza di Funzionamento	2402 - 2480 MHz
Contenuto della Confezione	Voltapagine a Mani Libere, Cavo di Ricarica USB, Manuale di Istruzioni
Dimensioni e Peso	186*119*37mm,0.25kg

中文

谢谢您！选择STRICH无线翻页器！

谢谢您购买SPT-20蓝牙音乐踏板。SPT-20与许多适用于苹果iOS、iPhone、iPad和iPod、蓝牙配备的安卓设备以及蓝牙配备的PC和MAC的应用程序兼容。您会在中间面板的左右两侧找到两个脚踏开关，用于控制您喜爱应用中的左右移动或上下移动。

推荐的应用程序

forScore YiBook MusicStand NextPage Musicreader4
DD GigBook Teleprompt +3 Paperless Music piaScore ...

基本功能

1. 模式
中央面板上有5个按钮，代表着5种不同的模式。不同的模式用于向您喜爱的应用程序和所选设备发送不同的命令。黄色LED指示所选的模式。（注意：不同的应用程序使用不同的模式，因此请尝试不同的模式，确定哪种模式适用于您喜爱的应用程序）。
在下面的表格中，每个模式按钮都列有其功能和用途：



模式	踏板左键	踏板右键
	上一页	下一页
	方向左键	方向右键
	方向上键	方向下键
	鼠标左键	鼠标右键
	空格键	回车键

2. 电源开/关和电量指示
●指示灯
ON:表示SPT-20正在接收电源并准备设置/使用。
OFF:表示SPT-20未接收到电源或已被手动关闭。
●电量等级
首先，在开始使用该产品之前，请检查电池电量水平。要做到这一点，必须打开电源切换开关，LED指示灯将以特定颜色点亮，表示电池电量水平如下所示：（注意：为了节省电量，SPT-20在25分钟内没有操作后将激活睡眠功能。要再次使用它，只需按下任一踏板，它将从睡眠模式中醒来，并准备好再次操作。

颜色	
绿色	高于 60%
蓝色	高于 30%
红色	高于 20%

3. 重复开/关
重复模式的目的是快速浏览页面，无需持续按下踏板，直到达到所需的页面。
● 指示灯
ON: 如果重复指示灯打开，按住脚踏板会持续发送命令到主机电脑/设备。例如，按下右踏板将触发无限连续的右箭头命令，快速翻动多个页面。
OFF:如果重复指示灯关闭，按住脚踏板会向主机电脑/设备发送单个命令。例如，按下右踏板将触发单个右箭头命令。

4. 配对踏板
① 要配对踏板，首先打开主机设备上的蓝牙（Windows PC、Mac、iPad、iPhone、Android 平板或智能手机）。
② 接下来，使用电源切换开关打开 SPT-20。
③ 在主机设备的蓝牙设置中，选择"蓝牙音乐踏板"进行连接。配对和同步过程将通过多种颜色闪烁，持续几秒钟甚至长达一分钟才能完成。一旦踏板的LED停止快速闪烁，并且设备提示"已连接"，则踏板已完全与主机设备配对，并且可以使用。
（注意：如果 SPT-20 超出 10 米的连接范围，踏板将自动断开连接，并进入重新连接状态。LED 指示灯将快速闪烁 10 秒钟，并且其颜色将对应于电池电量水平。）

如果您在配对过程中遇到问题，请尝试以下方法：
① 第一步是从主机设备的设置中忘记或移除"蓝牙音乐踏板"。
② 在删除两台设备之间的连接后，请重复上述描述的原始配对过程。
③ 这次，在同步过程中，必须按住"重置"键3秒钟以清除内存。
④ 确保您的设备上没有其他键盘、鼠标或触控笔蓝牙设备连接。如果有，请断开它们的连接，然后再次尝试配对 SPT-20。

5. 充电踏板
●您的SPT-20内置电池一次充电可持续50小时以上。为了延长电池的使用寿命，请避免在电池电量低于20%时充电。我们建议每月进行一次充电，对于正常的周常使用。
●充电时，LED指示灯将在USB端口附近显示红色光。一旦充满电，LED将变成绿色。
●使用电源插座充电踏板将需要大约3小时才能达到100%的充电。通过USB连接电脑充电踏板将需要大约7小时才能达到100%的充电。
●当蓝牙音乐踏板将在远离家或任何可能的电源的地方使用时，我们建议将其充满电直到达到满电状态。

6. 虚拟键盘
●因为SPT-20作为一个"键盘"运作，所以当SPT-20连接时，您的设备不会自动激活其内置的键盘功能。因此，如果您需要在连接SPT-20时在您的乐谱应用中做笔记或使用其他需要键盘功能的功能，您需要激活虚拟键盘功能。
●要激活内置的虚拟键盘功能，请同时按下左右两个踏板，直到键盘出现在主机设备的屏幕上。要停用该功能，必须再次按下两个踏板，或者在您的设备上选择适当的键盘最小选项。
请注意，并非所有的应用程序都会响应这个功能，您可能需要断开SPT-20的连接才能使用您设备的虚拟键盘。

7. LED指示
●选项功能键：黄色指示灯显示当前的功能键。
●配对状态：LED灯交替闪烁200毫秒，并且颜色表示电池电量水平。
●连接状态：LED灯交替闪烁500毫秒，然后停止1500毫秒，反复进行。其颜色对应于电池电量水平。
●重新连接状态：LED灯在10秒内交替闪烁600毫秒，然后停止600毫秒，并且其颜色也表示电池电量水平。
●离线状态：LED灯交替闪烁200毫秒，然后停止200毫秒，反复进行。其颜色对应于电池电量水平。

规格

型号	SPT-20
配对模式	20mA (型号 : 间歇非连续电流)
睡眠模式	30 uA
工作频率	2402 - 2480 MHz
包装内容	无线蓝牙翻页器说明书
尺寸和重量	186*119*37mm,0.25kg

EU REP
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com
OST_EU_20240130000009
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

US REP
SUN BEYOND CONSULTINGLTD
OFFICE NO. 448,4TH FLOOR,90 CANAL STREET, BOSTON,MA 02114
OST_US_20240130000001 mrsunbeyond@gmail.com
We simply act as US representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street,London, United kingdom, EC2R 8AY
OST_UK_20240130000003 contact@evatost.com
We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/imPorters/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

R 214-105251